

## ARD-AYK12 读卡器, EM, 微型门框



ARD-AYK12 RFID感应读卡器是一款非常小巧的非接触式门禁读卡器。

读卡器采用Wiegand接口进行操作。

适合墙壁安装, 支持EM卡。

运行期间, 多色LED指示灯和1个蜂鸣器可为用户提供清晰的反馈。

读卡器的防护等级为IP65, 室内和室外均可使用。

### 监管信息

区域	合规/质量标记	
美国	UL294	
美国	FCC	第15B部分

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	

### 安装/配置说明

读卡器配有一根用于连接的引线。

### 随附部件

数量	组件
1	读卡器
1	快速安装指南
1	钻孔模板
1	附带Torx安全螺丝

- ▶ 双色LED
- ▶ 迷你门框读卡器
- ▶ Wiegand接口
- ▶ EM凭证技术
- ▶ 室内和室外使用

数量	组件
1	Torx斜口扳手

### 技术指标

#### 连接

读卡器接口	Wiegand
-------	---------

#### 电气规格

工作电压(VDC)	5 VDC - 16 VDC
VAC功耗(VA) (典型值-最大值)	0.7 VA - 1.4 VA

#### 环境规格

工作温度(°C)	-31 °C - 63 °C
工作温度(°F)	-25 °F - 145 °F
使用	室内; 室外
IP等级	IP65

#### 机械规格

尺寸(高x宽x深) (毫米)	80 mm x 40 mm x 13 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	3.15 in x 1.57 in x 0.50 in
颜色	黑色

材料	聚碳酸酯
安装类型	齐平安装
重量(克)	70.50 g
重量(磅)	0.16 lb
<b>操作</b>	
声音指示	是
凭证类型	卡/遥控器/令牌
数字键盘	否
光学指示	LED
软件兼容性	Building Integration System; 门禁管理系统
无线传输频率	125 kHz
读取格式	EM 4102
读取范围(厘米)	0 cm – 8 cm
读取范围(英寸)	0 in – 3.15 in

### 订购信息

#### ARD-AYK12 读卡器, EM, 微型门框

门禁控制读卡器, 配有适用于 125 kHz 证卡技术 (EM) 的 Wiegand 输出。

订单号 **ARD-AYK12 | F.01U.075.408**

### 附件

#### ACA-ATR13 胶粘标签, EM, 25pcs

适用于Wiegand W 3型读卡器的125 kHz只读感应标签。包装信息: 25张标签/每个单元

订单号 **ACA-ATR13 | F.01U.075.419**

#### ACD-ATR11ISO 证卡, EM, 25pcs

适用于Wiegand W 3型读卡器的标准125 kHz只读感应卡。包装信息: 25张卡/每个单元

订单号 **ACD-ATR11ISO | F.01U.075.414**

#### ACD-ATR14CS 蛤壳型卡, EM, 25pcs

适用于Wiegand W 3型读卡器的蛤壳型标准125 kHz只读感应卡。包装信息: 25张蛤壳型卡/每个单元

订单号 **ACD-ATR14CS | F.01U.075.415**

#### 供应商:

中国:  
 博世 (上海) 安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
 www.boschsecurity.com.cn  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com