

## ARD-SIGR20-SEO Lettore schede, R20, SEOS, Wiegand LECTUS secure 1000



L'ARD-SIGR20-SEO appartiene alla nuova famiglia di lettori LECTUS secure (Wiegand).

La linea LECTUS secure (Wiegand) è composta da quattro diverse varianti di lettore, una a montante, con e senza tastiera, e una come lettore compatto, con e senza tastiera.

Diversi fattori di forma consentono l'adattamento a diversi ambienti di installazione.

I lettori supportano la tecnologia delle schede Seos. Per fornire un'ampia gamma di soluzioni, i lettori sono pienamente compatibili con il portfolio di prodotti Bosch Access Management, inclusi i sistemi software di gestione BIS/ACE e AMS, Access Modular Controller (AMC2) e il portfolio di credenziali Seos. Questo lettore è compatibile con scatole a incasso per gli Stati Uniti ed è conforme anche allo standard europeo.

Il lettore LECTUS secure è molto semplice da utilizzare e fornisce un chiaro feedback all'utente durante le operazioni tramite il LED e il segnalatore acustico.

I lettori sono adatti ad ambienti interni ed esterni.

### Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità
Stati Uniti	FCC; UL294
Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità
Europa	CE

- ▶ Lettori di prossimità a 13,56 MHz compatibili con unità di controllo accessi con interfaccia Wiegand
- ▶ Il grado di protezione IP65 consente l'installazione all'interno e all'esterno
- ▶ Montaggio semplice e rapido che consente di risparmiare sui costi di installazione
- ▶ Supporta la tecnologia delle schede Seos
- ▶ Risposta di lettura rapida che offre un livello di prestazioni elevato

### Note di installazione/configurazione

I lettori LECTUS secure possono essere utilizzati con i software BIS (Building Integration System) e AMS (Access Management System) e con il controller Wiegand (AMC2).

L'interfaccia terminale dei lettori Wiegand è facile da installare.

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Informazioni sulla protezione e la sicurezza
1	Informazioni OSS
1	Guida rapida all'installazione
8	Viti

### Specifiche tecniche

#### Connettività

Interfaccia controller	Wiegand *
Interfacce lettore	Wiegand *
Cablaggio	Terminal Strip

#### Specifiche elettriche

Consumo corrente (mA)	45 mA – 70 mA
-----------------------	---------------

Tensione di esercizio (VDC)	12 VDC
-----------------------------	--------

### Caratteristiche ambientali

Utilizzo	Interno; Esterno
Classificazione IP	IP65
Temperatura di esercizio (°C)	-35 °C – 66 °C
Temperatura di esercizio (°F)	-31 °F – 150 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-40 °C – 85 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-40 °F – 185 °F
Umidità relativa stoccaggio	0% – 95%

### Caratteristiche meccaniche

Colore	Nero
Dimensioni (A x L x P) (mm)	121.50 mm x 45 mm x 21.5 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	4.79 in x 1.78 in x 0.85 in
Materiale	Polycarbonato
Tipo di montaggio	montaggio su superficie; montaggio su montante
Peso (g)	75 g
Peso (oz)	2.65 oz

### Funzionamento

Tastiera	No
Indicatore LED	Multicolore
Tipo di credenziale	Schede/telecomandi/chivi
Frequenza di trasmissione wireless	13.56 MHz
Formato di lettura	Seos
Intervallo di lettura (cm)	Scheda ISO Seos: 3 cm Keyfob Seos: 4 cm
Intervallo di lettura (in)	Scheda ISO Seos: 1,2 pollici Keyfob Seos: 1,6 pollici

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

\* L'uscita Wiegand è un tipo di interfaccia di comunicazione molto diffuso per i sistemi di accesso alle porte, ma è carente dal punto di vista della protezione della sicurezza IT. Il trasferimento dei dati non è sicuro perché l'interfaccia non è crittografata. Bosch consiglia di utilizzare il protocollo OSDP. I lettori compatibili sono indicati nel catalogo online.

\* Avvertenza sulla protezione dei dati: il lettore di carte invia i dati personali (numero di carta) al sistema di gestione degli accessi tramite l'interfaccia non protetta. Verificare in anticipo la conformità alle norme sulla protezione dei dati applicabili.

### Informazioni per l'ordinazione

**ARD-SIGR20-SEO Lettore schede, R20, SEOS, Wiegand**  
Lettore a montante Wiegand per Seos, nero, per uso interno ed esterno.

Numero ordine **ARD-SIGR20-SEO | F.01U.405.134**

### Accessori

**ARA-R20-BWA Scat. mont. parete LECTUS secure R20 nr**

Scatola per montaggio a parete per lettore serie LECTUS secure in nero, R20 con e senza tastiera.

Numero ordine **ARA-R20-BWA | F.01U.405.143**