

DCNM-PS2 Güç anahtarı

DICENTIS



Güç Anahtarı, DICENTIS ağına ekstra güç sağlamak için bir Ses Güç Anahtarıyla birlikte kullanılır. Dahili Ethernet anahtarı, sistemdeki tüm cihazları bir ağ üzerinden birbirine bağlar ve DICENTIS cihazının başka bir DICENTIS cihazına bağlanmasını ve hatta döngüdeki son DICENTIS cihazın yedek kablo oluşturmak amacıyla bir (ses) güç anahtarına bağlanmasını mümkün kılan geçişli bağlantıyı destekler.

Güç anahtarı hiçbir kullanıcı kontrolü içermez ve tamamen uzaktan kontrol edilebilir.

İşlevler



Kontroller ve Göstergeler

- Güç anahtarını açmak için arka taraftaki şebeke anahtarı.
- Ön taraftaki led ışığı: Yeşil (güç açık), kehribar (beklemede), yanıp sönüyor (sisteme bağlantı yok).
- Arka taraftaki led ışığı: Yeşil (güç alan her sokette güç var), kırmızı (güç alan sokette aşırı yük).
- Ethernet led ışığı her soket için sarı ve kehribar.
- Bağımsız güç alan soketler; bir soketteki kısa devre diğer soketleri etkilemez.
- Anında tak ve kullan özelliğini destekler.

Ara bağlantılar

- Şebeke gücü beslemesi otomatik uzaklık girişi.
- Güç olmadan Ethernet ile 1 soket, RJ45 ile uyumlu.

- ▶ Sıfır ağ konfigürasyonu
- ▶ Ethernet (IEEE802.3) ve OMNEO standardı ile tam uyumludur
- ▶ Yedek kablo ile geçişli bağlantıyı destekler
- ▶ Çevre dostu bekleme modu

- Yüksek güç beslemeli (144 W) Ethernet ile 3 soket, RJ45 ile uyumlu.
- Düşük güç beslemeli (15 W) Ethernet ile 1 soket, RJ45 ile uyumlu.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Global	DOC	ISO 22259:2019
İngiltere	UKCA	
Avrupa	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	DCNM-PS2 DICENTIS Güç Açma Anahtarı

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Güç frekansı	50 Hz; 60 Hz
Güç tüketimi (W)	530 W
Sistem beslemesi (VDC)	48 VDC
Toplam güç beslemesi	3 x 144 W + 15 W

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Rafa monte; Masa üstü
Boyut (Y x G x D) (mm) masaüstü kullanımı için, ayaklı	92 mm x 440 mm x 400 mm
Boyut (Y x G x D) (inç) masaüstü kullanımı için, ayaklı	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
19 inç raf kullanımı için boyutlar (Y x G x D) (mm), braketlerle	880 mm x 483 mm x 400 mm
19 inç raf kullanımı için boyutlar (Y x G x D) (inç), braketlerle	3,5 inç x 19 inç x 15,7 inç
Braketlerin önü (mm)	40 mm
Braketlerin önü (inç)	1,6 inç
Braketlerin arkası (mm)	360 mm
Braketlerin arkası (inç)	14,2 inç
Ağırlık (kg)	7.40 kg
Ağırlık (lb)	16.31 lb
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 113 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 158 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-20 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-4 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 96%

Sipariş bilgileri**DCNM-PS2 Güç anahtarı**

DICENTIS cihazlarına ek güç sağlama anahtarı, dahili Ethernet anahtarı.

DCNM-LSYS gereklidir.

Sipariş numarası **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

Hizmetler

EWE-DCNMPS-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Power Switch.

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com