

## DCNM-PS2 電源交換器

### DICENTIS



此電源交換器會搭配音訊電源交換器使用，為 DICENTIS 網路提供額外的電源。內建乙太網路交換器會在網路中將系統內的所有裝置連接在一起，並支援循環連接，所以能夠將 DICENTIS 裝置連接到另一個 DICENTIS 裝置；即使是迴路中的最後一個 DICENTIS 裝置也可以連接到（音訊）電源交換器，以建立纜線備援功能。此電源交換器無法控制使用者，而且可在遠端完全控制。

#### 功能



#### 控制項和指示燈

- 背面的主電源開關可為電源交換器開啟電源。
- 正面的 LED 會顯示：綠色（電源開啟）、琥珀色（待命）、閃爍（未連接到系統）。
- 背面的 LED 會顯示：綠色（每個供電插座都有電源可用）、紅色（每個供電插座過載）。
- 乙太網路 LED 會針對每個插座顯示黃色和琥珀色。
- 獨立供電插座；某個插座發生短路並不會影響其他插座。
- 支援帶電隨插即用。

#### 互連

- 主電源自動調整範圍輸入。
- 1 個乙太網路插座（沒有電源），與 RJ45 相容。
- 3 個乙太網路插座（提供 144 W 的高電源），與 RJ45 相容。
- 1 個乙太網路插座（提供 15 W 的低電源），與 RJ45 相容。

- ▶ 零網路設置
- ▶ 完全與乙太網路 (IEEE802.3) 和 OMNEO 標準相容
- ▶ 支援循環連接，並包含纜線備援功能
- ▶ 環保的待命模式

#### 監管信息

地區	符合法規/品質標章	
全球	DOC	ISO 22259:2019
英國	UKCA	
歐洲	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937

#### 內附零件

數量	元件
1	DCNM-PS2 DICENTIS 電源交換器

#### 技術規格

##### 電氣

輸入電壓 (VAC)	100 VAC - 240 VAC
電力頻率	50 Hz; 60 Hz
功率消耗 (W)	530 W
系統供應 (VDC)	48 VDC
總電源	3 x 144 W + 15 W

##### 機械

安裝類型	機架安裝; 桌上型
------	-----------

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) 可於桌面上使用 (含腳座)	92 mm x 440 mm x 400 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) 可於桌面上使用 (含腳座)	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
尺寸 (H x WD) (公釐) 用於 19" 機架, 帶支架	880 公釐 x 483 公釐 x 400 公釐
尺寸 (H x WD) (吋) 用於 19" 機架, 帶支架	3.5 吋 x 19 吋 x 15.7 吋
托架前面 (公釐)	40 公釐
托架前面 (吋)	1.6 吋
托架後面 (公釐)	360 公釐
托架後面 (吋)	14.2 吋
重量 (kg)	7.40 kg
重量 (lb)	16.31 lb
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

### 環境

操作溫度 (°C)	0°C – 45°C
操作溫度 (°F)	32°F – 113°F
儲存溫度 (°C)	-20°C – 70°C
儲存溫度 (°F)	-4°F – 158°F
運輸溫度 (°C)	-20°C – 70°C
運輸溫度 (°F)	-4°F – 158°F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 96%

### 訂購資訊

#### DCNM-PS2 電源交換器

為 DICENTIS 裝置提供額外電源的交換器, 內建乙太網路交換器。

需要 DCNM-LSYS。

訂單號碼 **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

### 服務

**EWE-DCNMPS-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Power. Switch.**

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**

#### 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com