

# Pengisi Daya DICENTIS untuk 5 Baterai

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Pengisian daya secara bersama-sama hingga 5 Unit Baterai
- ▶ Indikator kapasitas pengisian daya masing-masing Unit Baterai
- ▶ Mengisi daya dari kondisi kosong dalam kurun waktu kurang dari 3 jam
- ▶ Catu daya rentang otomatis, 100–240 Vac
- ▶ Konektor catu daya listrik loop-through

Pengisi Daya ini dapat mengisi daya hingga 5 Unit Baterai (DCNM-WLIION). Status pengisian daya dari setiap Unit Baterai akan ditampilkan pada masing-masing indikator LED kapasitas daya. Unit Baterai dapat dibiarkan terpasang pada Pengisi Daya setelah daya terisi penuh. Hal ini tidak akan mempengaruhi tingkat pengisian daya dan masa pakai Unit Baterai. Pengisi Daya ditujukan untuk pemasangan di dinding. Soket catu daya listrik loop-through memungkinkan jumlah maksimal pengisi daya disambungkan dalam rangkaian sehingga dapat berbagi stopkontak catu daya listrik yang sama:

- Maksimal 2 pengisi daya dapat disambungkan dalam rangkaian untuk kawasan 100-127 Vac, 50-60 Hertz pada 10A.
- Maksimal 5 pengisi daya dapat disambungkan dalam rangkaian untuk kawasan 220-240 Vac, 50-60 Hertz pada 10A.

## Fungsi

### Kontrol dan indikator

- Lima indikator LED kapasitas pengisian daya masing-masing Unit Baterai.
- Indikator LED catu daya listrik menyala/mati.

### Interkoneksi

- Soket catu daya listrik.

- Soket catu daya listrik loop-through.
- Konektor pengisian daya unit baterai.

## Sertifikasi dan persetujuan

|       |               |
|-------|---------------|
| EU    | CE, WEEE      |
| US    | UL, FCC       |
| CA    | CSA, ICES-003 |
| KR    | KC            |
| AU/NZ | RCM           |
| JP    | PSE           |
| CN    | RoHS Tiongkok |
| SA    | SASO          |

  

| Wilayah | Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan peraturan |            |
|---------|--|------------|
| Eropa   | CE   | DCNM-WCH05 |

**Spesifikasi teknis****Kelistrikan**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tegangan Pasokan        | 100-240 Vac +/- 10%<br>50/60 Hz |
| Pemakaian daya maksimum | 300 W                           |

**Mekanis**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Dimensi (P x L x T)   | 340 x 195 x 82 mm<br>(13,4 x 7,6 x 3,2 inci) |
| Berat (tanpa baterai) | 1,8 kg (3,97 lb)                             |
| Warna                 | Hitam aspal (RAL 9017)                       |

**Lingkungan**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Suhu pengoperasian                | 5 °C hingga +45 °C<br>(41 °F hingga +113 °F)   |
| Suhu penyimpanan dan transportasi | -20 °C hingga +70 °C<br>(-4 °F hingga +158 °F) |
| Kelembapan relatif                | < 95 %, > 5 %                                  |

**Informasi pemesanan****Pengisi Daya DICENTIS untuk 5 Baterai**

Pengisi daya untuk pengisian daya hingga 5 Unit Baterai (DCNM-WLIION). Warna hitam aspal: RAL 9017.

Nomor pemesanan **DCNM-WCH05**

**Pengisi Daya DICENTIS untuk 5 Baterai (JP)**

Pengisi daya (versi Jepang) untuk pengisian daya hingga 5 Unit Baterai (DCNM-WLIION). Warna hitam aspal: RAL 9017.

Nomor pemesanan **F.01U.311.906**

**Diwakili oleh:**

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia