

FAA-420-RI-ROW távjelző

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ 360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is
- ▶ Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően
- ▶ Hosszú élettartam és robusztus ház
- ▶ Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű felszerelni.

- Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz (például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
- Az áramerősséget külsőleg 30 mA-re kell korlátozni.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható. A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
- Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza nem haladhatja meg az 500 métert.

Műszaki specifikációk

Áramfelvétel (perc)	3 mA
Megengedett vezeték méret	0,45 mm - 1,4 mm
Méret	85 x 85 x 29 mm
Tömeg	45 g
Üzemi hőmérséklet	- 20 °C és +65 °C között
Megengedett relatív páratartalom	< 95% (nem lecsapódó)
Védettség az IEC 60529 szabvány szerint	IP 40

Rendelési információ

FAA-420-RI-ROW távjelző

Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy álpadlóba van szerelve.

Rendelésszám **FAA-420-RI-ROW**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu