





# 1 Lista de compatibilidad

Puede conectar los dispositivos que figuran a continuación a las centrales de incendios FPC-500-2, FPC-500-4 o FPC-500-8.

Los siguientes dispositivos se han probado y son compatibles. Bosch Sicherheitssysteme GmbH no garantiza la exactitud de esta lista. Para obtener información actualizada, póngase en contacto directamente con Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

## Dispositivos de notificación (no es necesario un módulo de RFL)

| CTN             | ID del producto | Número máx./circuito de sirenas |   |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|
| FNM-320-SRD     | F.01U.143.878   | 11                              |   |
| FNM-320-FRD     | F.01U.143.879   | 11                              |   |
| FNM-320-SWH     | F.01U.143.880   | 11                              |   |
| FNM-320-FWH     | F.01U.143.881   | 11                              |   |
| FNS-320-SRD     | F.01U.143.883   | 2                               |   |
| FNS-320-SYE     | F.01U.143.884   | 2                               |   |
| FNS-320-SWH     | F.01U.143.885   | 2                               |   |
| FNS-320-SGR     | F.01U.143.886   | 2                               |   |
| FNM-320LED-SRD  | F.01U.143.882   | 11                              |   |
| SOL-LX-C-WF-W-S | F.01U.288.456   | 5                               |   |
| SOL-LX-C-RF-W-S | F.01U.288.457   |                                 |   |
| SOL-LX-C-WF-W-D | F.01U.288.458   |                                 |   |
| SOL-LX-C-RF-W-D | F.01U.288.459   |                                 |   |
| SOL-LX-W-WF-W-S | F.01U.288.460   |                                 |   |
| SOL-LX-W-RF-W-S | F.01U.288.461   |                                 |   |
| SOL-LX-W-WF-W-D | F.01U.288.462   |                                 |   |
| SOL-LX-W-RF-W-D | F.01U.288.463   |                                 |   |
| SOL-LX-W-WF-R-S | F.01U.288.464   |                                 |   |
| SOL-LX-W-RF-R-S | F.01U.288.465   |                                 |   |
| SOL-LX-W-WF-R-D | F.01U.288.466   |                                 |   |
| SOL-LX-W-RF-R-D | F.01U.288.467   |                                 |   |
| ROLP-W-LX-W-WF  | F.01U.288.468   |                                 | 2 |
| ROLP-W-LX-W-RF  | F.01U.288.469   |                                 |   |
| ROLP-R-LX-W-WF  | F.01U.288.470   |                                 |   |
| ROLP-R-LX-W-RF  | F.01U.288.471   |                                 |   |

**Detectores automáticos de incendios (pueden usarse con módulos de RFL)**

| CTN           | ID del producto | Número máx./zona                             |
|---------------|-----------------|--|
| FCP-O 500     | F.01U.510.649   | 12   |
| FCP-O 500-P   | F.01U.510.654   |  |
| FCP-OC 500    | F.01U.510.653   |  |
| FCP-OC 500 -P | F.01U.510.656   |  |
| FCP-OC 320    | F.01U.026.292   | Respete las normas específicas de cada país. |
| FCP-O 320     | F.01U.026.293   |  |
| FCH-T320      | F.01U.026.291   |  |
| FCH-T320-FSA  | F.01U.026.294   |  |
| FCP-OT 320    | F.01U.026.295   |  |

**Pulsadores de alarma (pueden usarse con módulos de RFL)**

| CTN                | ID del producto  |
|--------------------|--|
| FMC-120-DKM Series | F.01U.011.951<br>F.01U.011.952<br>F.01U.011.953<br>F.01U.011.954<br>F.01U.011.955                  |
| FMC-300-RW Series  | F.01U.012.724<br>F.01U.012.770<br>F.01U.012.771<br>F.01U.012.777<br>F.01U.012.778<br>F.01U.012.779 |

**Detectores especiales (pueden usarse con módulos de RFL)**

| CTN                                | ID del producto | Número máx./zona                        |
|------------------------------------|-----------------|---|
| FRAY-ONE-EN                        | F.01U.400.533   | 12                                      |
| FIRERAY3000                        | F.01U.290.195   | 18                                      |
| FIRERAY3000 + cabezal adicional    | F.01U.290.195   | 13                                      |
| FIRERAY5000-EN                     | F.01U.290.197   | 11                                      |
| FIRERAY5000-EN + cabezal adicional | F.01U.290.197   | 11                                      |
| FCS-LHD-2EN                        | F.01U.393.476   | 4                                       |
| FCS-320-TM                         | F.01U.141.195   | 2                                       |
| FCS-320-TM-R                       | F.01U.141.196   | 1                                       |
| FCS-320-TP1                        | F.01U.141.197   | Solo con fuente de alimentación externa |

| CTN           | ID del producto | Número máx./zona |
|---------------|-----------------|------------------|
| FCS-320-TP2   | F.01U.141.198   |                  |
| FCA-320-RELAY | F.01U.141.200   |                  |
| FCA-320-RESET | F.01U.141.199   |                  |


**Módulos de RFL**

| CTN             | ID del producto |
|-----------------|-----------------|
| FLM-320-EOL2W   | F.01U.083.619   |
| FLM-320-EOL4W-S | F.01U.083.620   |

**Fuente de alimentación externa**

| CTN      | ID del producto | Notas                       |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| FPP-5000 | F.01U.511.307   | Montada junto a la central. |

**Accesorios**

| CTN            | ID del producto | Número máx./nota  |
|----------------|-----------------|---|
| FPC-500-KEY    | F.01U.164.844   | 1 por central   |
| FPC-500-OCEXT  | F.01U.164.794   | 0 FPC-500-2   1 FPC-500-4  <br>2 FPC-500-8  |
| FPC-500-RLYEXT | F.01U.164.795   | 0 FPC-500-2   1 FPC-500-4  <br>2 FPC-500-8  |
| FCA-500-EU     | F.01U.510.647   |   |
| FCA-500-E-EU   | F.01U.510.648   |   |
| MS 400         | 4.998.021.535   |   |
| MSR 320        | 4.998.114.565   |  |





**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2022

**Building solutions for a better life.**

202212191405