

FPP-3000 Захранване



- ▶ Сертифициран от VdS
- ▶ Съответства на EN 54-4
- ▶ Захранване 5,0 A
- ▶ 2 батерии x 40 Ah
- ▶ 7 AUX изхода с отделни предпазители

Външното захранване FPP-3000 съответства на:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Сертификати и одобрения

Регион	Регулаторно съответствие/маркировки за качество	
Германия	VdS	G 511007 FPP-3000
Европа	CE	EU-DoC FPP-3000
	CPD	1438/CPD/0163 FPP-3000
Полша	CNBOP	3647/2019 FPP-3000

Бележки за инсталиране/конфигуриране

Не може да се използва интерфейс RS232/RS485.

Части в комплекта

Количество	Компонент
1	Захранващ източник*
1	Допълнителен пакет*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Технически спецификации

Електрически

Входно напрежение (VAC)	230 V AC (+10%/-15%)
Честота на входното напрежение (Hz)	50 Hz
Изходно напрежение (VDC)	1 AUX изход: 20,8 – 28,3 VDC и 6 AUX изхода: 20,5 – 28,3 VDC
Номинално напрежение (VDC)	27.10 VDC
Ефикасност на захранването (%)	81%
Изходи за напрежение	1 AUX изход: 5,0 A и 6 AUX изхода: 0,5 A

Околна среда

Работна температура (°C)	-5 °C – 55 °C
Работна относителна влажност, без конденз (%)	20% – 95%
Степен на защита (IEC 60529)	IP44

Механичен

Размер (В x Ш x Д) (мм)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Тегло (kg)	11 kg
Тип монтаж	Монтаж на стената

Цвят	Кремаво бял (RAL 7035)
------	------------------------

Допълнителна информация за EN 54-4

I min	0 A
I max a	3,0 A
I max b	5,0 A
Номинален ток на предпазителя (бързо)	1 AUX изход: 10,0 A и 6 AUX изхода: 0,5 A
Капацитет на батерията	40 Ah
Макс. съпротивление на батерията (праг на повреда)	250 mΩ

Информация за поръчки

FPP-3000 Захранване

Външно захранване

Номер на поръчка **FPP-3000 | F.01U.398.453**

Представяно от:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com