

FPP-3000 Netzteil



- ▶ VdS-zertifiziert
- ▶ Gemäß EN 54-4
- ▶ 5,0 A Stromversorgung
- ▶ 2 x 40-Ah-Batterien
- ▶ 7 AUX-Ausgänge, separat abgesichert

Das FPP-3000 externe Netzteil entspricht:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Polen	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Europa	CPD	FPP-3000
Deutschland	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Planungshinweise

Die RS232/RS485-Schnittstelle sollte nicht verwendet werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Netzteil*
1	Beipack*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 Gliwice

Technische Daten

Elektrisch

Eingangsspannung (VAC)	230 VAC (+ 10 %-15 %)
Eingangsspannungsfrequenz (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Ausgangsspannung (VDC)	1 AUX-Ausgang: 20,8 - 28,3 VDC und 6 AUX-Ausgänge: 20,5 - 28,3 VDC
Nennspannung (VDC)	27.10 VDC
Effizienz der Stromversorgung (%)	81%
Spannungsausgänge	1 AUX-Ausgang: 5,0 A und 6 AUX-Ausgänge: 0,5 A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	-5 °C – 55 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	20% – 95%
Schutzart	IP44

Mechanisch

Abmessungen (H x B x T) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Gewicht (kg)	11 kg

Montageart	Wandmontage
Farbe	Cremerweiß (RAL 7035)

EN 54-4 weitere Informationen

I min	0 A
I max a	3,0 A
I max b	5,0 A
Sicherungsart (schnell)	1 AUX-Ausgang: 10,0 A und 6 AUX-Ausgänge: 0,5 A
Batteriekapazität	40 Ah
Max. Batteriewiderstand (Störungsschwelle)	250 mΩ

Bestellinformationen

FPP-3000 Netzteil

Externe Stromversorgung

Bestellnummer **FPP-3000** | **F.01U.398.453**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com