



BOSCH
Tecnologia per la vita

Nota applicazione

Integra le telecamere IP Bosch direttamente come ingressi o uscite delle centrali intrusione

Amplia il tuo sistema di allarme intrusione con la videosorveglianza

Le centrali B Series e G Series possono essere utilizzate per combinare vari sistemi di sicurezza in una sola soluzione completa. Le centrali antintrusione B Series e G Series comunicano direttamente con le telecamere IP Bosch, senza dover aggiungere hardware o software di interfaccia. Possono ricevere fino a otto diversi allarmi dalle analisi delle telecamere IP ed emettere fino a quattro comandi alle telecamere IP, per esempio: registrazione, scatto di istantanea e invio a un indirizzo e-mail, pan/tilt/zoom di un'area specifica e scatto istantanea o avvio registrazione.





Vantaggi principali

- ▶ Utilizzo di analisi video integrata per una migliore rilevazione delle intrusioni
- ▶ Invio di immagini video per e-mail
- ▶ Controllo di registrazioni, PTZ e altre funzioni della telecamere attraverso la centrale intrusione



Integrare le telecamere IP Bosch come ingressi o uscite delle centrali intrusione

Le centrali di controllo B Series e G Series dispongono di una connessione di rete integrata e possono essere integrate direttamente con le telecamere IP Bosch, utilizzandole come zone di rilevazione completamente supervisionati. La maggior parte delle telecamere IP Bosch integra l'analisi video e la protezione dalle manomissioni, così incrementando il livello di rilevazione senza costi aggiuntivi.

Fase 1:

Programmazione dell'indirizzo DNS o IP della telecamera nella centrale di controllo B Series o G Series e modifica della SORGENTE della zona di rilevazione della telecamera IP.

Fase 2:

Accesso alla telecamera IP Bosch e programmazione della Video Content Analysis (VCA) per configurare gli eventi di analisi video. Quando un criterio predefinito di analisi video viene soddisfatto, viene attivato un allarme su un'uscita predefinita (messaggio, notifica, sirena, ecc.).



Non richiede videoregistratore in rete (NVR, Network Video Recorder)

Bosch offre il client di videosorveglianza senza costi aggiuntivi per visualizzare le immagini video. Il software di sorveglianza è incluso e i video possono essere registrati sulla scheda SD della telecamera IP o in remoto su PC, account Dropbox o server FTP.

Notifiche video personali impiegando le telecamere IP Bosch

Le centrali di controllo B Series e G Series possono inviare notifiche personali direttamente all'utente finale senza costi aggiuntivi impiegando le immagini in tempo reale dalla telecamera IP. Le immagini video possono essere facilmente aggiunte a qualsiasi notifica personale, quali apertura/chiusura, verifiche di allarme e rilevazione di movimento.

Integra le telecamere IP Bosch come uscite delle centrali antintrusione

Fase 1:

Programmazione di una delle uscite della centrale, ad es. IP CAMERA, e configurazione di quell'uscita. Quando l'uscita si attiva, la centrale attiverà l'ingresso virtuale della telecamera sulla rete del cliente.

Fase 2:

Accesso alla telecamera e programmazione di ALARM EMAIL per immettere le impostazioni dell'indirizzo e-mail su cui ricevere le notifiche video personali. È inoltre possibile includere l'indirizzo DNS o IP della telecamera nella notifica, consentendo al destinatario di collegarsi direttamente alla telecamera attivata facendo semplicemente clic su un link riportato nel messaggio.

Le uscite delle centrali B Series e G Series possono inoltre controllare altre opzioni delle telecamere IP, incluse le funzioni di PTZ e di videoregistrazione.

Applicazione 1: rilevazione intrusione con Video Analytics

La maggior parte delle telecamere IP Bosch includono una funzione di analisi video integrata, che consente di programmare la rilevazione di intrusione in una vista selezionabile. In presenza di eventuali fonti di falsi allarmi, è sufficiente nasconderele nel campo di visibilità della telecamera.

Applicazione 3: audio bidirezionale integrato

Alcune telecamere IP Bosch includono microfono e altoparlanti integrati che consentono agli utenti in remoto di ascoltare i suoni di un'area e di comunicare con i visitatori o gli intrusi. Se necessario, la rilevazione audio può essere utilizzata per generare un allarme.

Applicazione 2: controllo zone incrociato intrusione con telecamere IP

Ciascuna telecamera IP costituisce un punto di rilevazione sulle centrali B Series e G Series, pertanto lo stato di inserimento e le opzioni programmabili, come il controllo zone incrociato intrusione, possono utilizzare la telecamera IP come secondo allarme. La telecamera è in grado di rilevare il movimento in una parte della scena, suoni all'interno di una frequenza e soglia selezionabili ed infine la manomissione come il mascheramento della telecamera.



Per gestire più telecamere IP o più siti su un dispositivo mobile e per controllare funzioni della telecamera come PTZ e l'audio, Bosch Security offre ulteriori app video gratuite, scaricabili da appcenter.bosch.com



Bosch Security and Safety Systems

Proteggere vite, edifici o beni materiali è la nostra missione. La nostra gamma di prodotti include sistemi di videosorveglianza, sistemi di rivelazione intrusione e incendio, sistemi di evacuazione vocale e nonchè di controllo e gestione degli accessi. I nostri sistemi professionali audio e conferenze per la comunicazione vocale, audio e musicale completano la gamma.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito boschsecurity.com.