

MW1-HMC Micrófono de Diadema

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Uso opcional con transmisores de petaca MW1-LTX-Fx
- ▶ Cómodo y ligero
- ▶ Micrófono de condensador en miniatura con patrón de captación omnidireccional
- ▶ Sin efecto de proximidad

Este micrófono de diadema se puede utilizar y conectar opcionalmente al transmisor de petaca MW1-LTX-Fx.

La cinta para el cuello, ligera y resistente, proporciona un ajuste seguro, al mismo tiempo que hace que resulte cómodo llevarla. El anillo de goteo integrado protege la cápsula del micrófono contra la humedad (sudor), garantizando así una duración más prolongada.

Se suministran una bolsa de almacenamiento y dos protecciones contra el viento como accesorios estándar.

Funciones básicas

Funcionamiento

Gracias al patrón de captación omnidireccional, este micrófono se puede utilizar discretamente, ya que va colocado junto a la boca de la persona que habla.

Interconexiones

- Mini XLR (Tiny QG)

Piezas incluidas

Cantidad	Componentes
1	MW1-HMC Micrófono de diadema

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Bolsa de almacenamiento |
| 2 | Protecciones contra el viento |

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación	del transmisor de petaca MW1-LTX-Fx
Transductor	Condensador
Diagrama polar	Omnidireccional
Rango de frecuencia	De 60 a 15000 Hz
Sensibilidad	10 mV/Pa
SPL máx. para 1% THD	130 dB (SPL)
Impedancia	2200 ohmios \pm 30%

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An.)	160 x 140 mm (6,30 x 5,514 pulg.)
Color	Gris oscuro con blanco
Peso	32 g (0,07 libras)
Longitud del cable	1,45 m (4,76 pies)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	<95%

Información sobre pedidos

MW1-HMC Micrófono de Diadema

Micrófono de diadema con micrófono de condensador en miniatura con patrón de captación omnidireccional, para usarlo con el transmisor de petaca MW1-LTX-Fx.

Número de pedido **MW1-HMC**

Accesorios de hardware

MW1-LTX-F1 UHF Transmisor de Petaca Inalámbrico

intervalo de frecuencia de 790 a 814 MHz

Número de pedido **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 UHF Transmisor de Petaca Inalámbrico

intervalo de frecuencia de 852 a 876 MHz

Número de pedido **MW1-LTX-F2**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com