

MW1-HMC-sankamikrofoni

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Voidaan käyttää MW1-LTX-Fx-vyölähtimien kanssa
- ▶ Kevyt ja miellyttävä käyttää
- ▶ Pieni suuntaamaton kondensaattorimikrofoni, joka poimii äänen kaikista suunnista
- ▶ Lähellä puhuminen ei aiheuta häiriötä

Sankamikrofonia voidaan tarvittaessa käyttää myös MW1-LTX-Fx-vyölähtimeen liitettynä.

Tukeva ja kevyt niskan taakse kiinnitettävä sanka takaa, että mikrofoni pysyy tukevasti paikallaan mutta on miellyttävä käyttää. Kiinteä tipparengas suojaa mikrofonia kosteudelta (hieltä) ja pidentää mikrofoniin käyttöikä.

Vakiolisävarusteina toimitetaan säilytyspussi ja kaksi suojalasia.

Perustoiminnot

Käyttäminen

Mikrofoni on suuntaamaton, joten se poimii äänen kaikista suunnista. Niinpä sitä voidaan käyttää huomaamattomasti sijoittamalla se aivan käyttäjän suun viereen.

Kytkennot

- Mini XLR (pieni QG)

Sisältää osat

Määrä	Osat
1	MW1-HMC-sankamikrofoni
1	Säilytyspussi
2	Suojalasis

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virtalähde	MW1-LTX-Fx-vyölähtimestä
Muunnin	Kondensaattori
Polaarinen kuvio	Suuntaamaton
Taajuusalue	60–15000 Hz
Herkkyys	10 mV/Pa
Enimmäis-SPL, 1 %:n THD	130 dB (SPL)
Impedanssi	2200 ohmia ± 30 %

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L)	160 x 140 mm
Väri	Harmaa ja valkoinen
Paino	32 g
Kaapelin pituus	1,45 m

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-25...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

Tilastiedot

MW1-HMC-sankamikrofoni

Sankamikrofoni, jossa on pieni suuntaamaton kondensaattorimikrofoni, joka poimii äänen kaikista suunnista, käytetään MW1-LTX-Fx-vyölähttimen kanssa.

Tilausnumero **MW1-HMC**

Laitteiston lisävarusteet

MW1-LTX-F1 UHF, langaton vyölähetin

Taajuusalue 790–814 MHz

Tilausnumero **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 UHF, langaton vyölähetin

Taajuusalue 852–876 MHz

Tilausnumero **MW1-LTX-F2**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi