

# MW1-HMC microfono da testa

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Uso opzionale con trasmettitori da cintura MW1-LTX-Fx
- ▶ Comodo e leggero
- ▶ Microfono a condensatore miniaturizzato con caratteristica di direttività omnidirezionale
- ▶ Nessun effetto prossimità

Questo microfono da testa può essere collegato e utilizzato opzionalmente con il trasmettitore da cintura MW1-LTX-Fx.

Il robusto ma leggero collarino consente di indossare il dispositivo saldamente e comodamente. La guarnizione antigoccia integrata protegge la capsula del microfono dall'umidità (sudore), garantendo il funzionamento più a lungo.

Un sacchetto custodia e due schermi antivento forniti come accessori standard.

## Funzioni di base

### Operazione

Grazie alla caratteristica di direttività omnidirezionale, è possibile utilizzare il microfono in modo molto semplice, posizionato accanto alla bocca dell'oratore.

### Interconnessioni

- XLR mini (QG compatto)

## Pezzi inclusi

Quantità	Componenti
1	MW1-HMC microfono da testa
1	Sacchetto custodia
2	Schermi antivento

## Specifiche tecniche

### Specifiche elettriche

Alimentazione	Dal trasmettitore da cintura MW1-LTX-Fx
Trasduttore	Condensatore
Diagramma polare	Omnidirezionale
Gamma di frequenza	Da 60 a 15000 Hz
Sensibilità	10 mV/Pa
SPL max per 1% THD	130 dB(SPL)
Impedenza	2200 ohm $\pm$ 30%

### Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L)	160 mm x 140 mm (6,30 x 5,514")
Colore	Antracite e bianco
Peso	32 g (0,07 libbre)
Lunghezza cavo	1,45 m (4,76 piedi)

### Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Umidità relativa	< 95%

### Informazioni per l'ordinazione

#### MW1-HMC microfono da testa

Microfono da testa con microfono a condensatore miniaturizzato omnidirezionale, per l'utilizzo con il trasmettitore da cintura MW1-LTX-Fx.

Numero ordine **MW1-HMC**

#### Accessori hardware

##### MW1-LTX-F1 trasmettitore da cintura wireless UHF

Gamma di frequenze compresa tra 790 e 814 MHz

Numero ordine **MW1-LTX-F1**

##### MW1-LTX-F2 trasmettitore da cintura wireless UHF

Gamma di frequenze compresa tra 852 e 876 MHz

Numero ordine **MW1-LTX-F2**

#### Rappresentato da:

##### Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it