

MW1-HMC 헤드 마이크

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 벨트 팩 트랜스미터 MW1-LTX-Fx 와 함께 사용 가능
- ▶ 편안하고 가벼운 착용감
- ▶ 무지향성 수음 패턴의 소형 콘덴서 마이크
- ▶ 근접 효과 없음

이 헤드 마이크는 옵션으로 제공되는 품목으로 벨트 팩 트랜스미터 MW1-LTX-Fx 에 연결하여 사용할 수 있습니다. 질기면서도 가벼운 목걸이는 단단하면서도 편안한 착용감을 보장하며 통합형 드립 링은 습기(땀)로부터 마이크 캡슐을 보호하여 오랜 시간 동안 사용할 수 있게 해 줍니다. 또한 보관용 백과 두 개의 윈드스크린이 기본 액세서리로 제공됩니다.

기능

작동

이 마이크는 무지향성 수음 패턴의 특성을 가지고 있어 눈에 띄지 않도록 발언자의 입 옆쪽에 두고 사용할 수 있습니다.

상호 연결

- 미니 XLR(초소형 QG)

제공된 부품

수량	구성품
1 개	MW1-HMC 헤드 마이크
1 개	보관용 백
2 개	윈드스크린

기술 사양

전기적 특성

전원	벨트 팩 트랜스미터 MW1-LTX-Fx
트랜스듀서	콘덴서
지향성	무지향성
주파수 대역	60 - 15000Hz
감도	10mV/Pa
1% THD 에 대한 최대 SPL	130dB(SPL)
임피던스	2200ohm ± 30%

기계적 특성

크기(높이 x 가로)	160 x 140mm(6.30 x 5.514in)
색상	차코 및 흰색
무게	32g(0.07lb)
케이블 길이	1.45m(4.76ft)

환경적 특성

작동 온도	-25°C - +55°C (-13°F - +131°F)
보관 온도	-40°C - +70°C (-40 - 158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

MW1-HMC 헤드 마이크

헤드 마이크(무지향성 수음 패턴의 소형 컨덴서 마이크 포함), 벨트 팩 트랜스미터 MW1-LTX-Fx 와 함께 사용

주문 번호 **MW1-HMC**

액세서리

MW1-LTX-F1 UHF 무선 벨트 팩 트랜스미터

주파수 대역 790 - 814MHz

주문 번호 **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 UHF 무선 벨트 팩 트랜스미터

주파수 대역 852 - 876MHz

주문 번호 **MW1-LTX-F2**

대표:

대한민국 (ST/SKR)

한국로버트보우기전주식회사

기흥구 보경동 298 번지

경기도 용인시 우)446-913

전화: 82 31 270 4765

팩스: 82 31 270 4601

kyoungnam.kim@kr.bosch.com

www.boschsecurity.co.kr