

PLE-2CS Plena Two-zone Call Station

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Stasiun panggilan dua-zona modern untuk PLE series
- ▶ Penguatan dapat dipilih
- ▶ Filter dan limiter ucapan
- ▶ Kontrol level output
- ▶ Opsi loop-through untuk maksimal 8 stasiun panggilan

Stasiun panggilan dua-zona Plena merupakan stasiun panggilan yang modern dan berkualitas tinggi, dilengkapi base berbahan logam yang stabil, tangkai mikrofon yang fleksibel, dan mikrofon kondensator satu-arah. Stasiun panggilan ini dapat melakukan panggilan ke zona terpilih dalam suatu sistem public address yang dibangun dengan mixer dua-zona dan amplifier mixer seri PLE. Selain dipakai di permukaan meja, desain Plena juga memungkinkan pemasangan flush-mount yang rapi di desktop.

Fungsi

Penguatan, filter ucapan, dan kejernihan

Stasiun panggilan ini mengunggulkan penguatan dan filter ucapan yang bisa dipilih, serta sebuah limiter sehingga kejernihannya semakin tinggi.

Rentang

Stasiun panggilan ini dilengkapi output level line yang diseimbangkan, sehingga dapat diposisikan berjarak 200 meter dari mixer, ketika digunakan kabel ekstensi CAT-5.

Loop-through

Dengan konektor RJ-45 loop-through, beberapa stasiun panggilan dapat dirangkai dalam konfigurasi daisy-chain.

Prioritas

Prioritasnya bersifat otomatis, yakni stasiun panggilan yang terdekat dengan mixer memiliki prioritas tertinggi dan dapat mengambil alih stasiun panggilan dari mixer. Ketika panggilan dilakukan oleh stasiun panggilan yang prioritasnya lebih tinggi, akan menyala lampu kuning di stasiun panggilan yang prioritasnya lebih rendah.

Sakelar DIP dan status

Sakelar DIP yang ada di bagian base stasiun panggilan memilih beragam level penguatan mikrofon, lonceng, dan filter ucapan. Sebuah kontrol rotari yang bisa diakses untuk servis, dapat dipakai untuk atenuasi level mikrofon. LED pada stasiun panggilan menunjukkan zona mana yang telah dipilih. LED tambahan memberikan tanda status aktif dari mikrofon dan sistem:

- Hijau berkedip berarti dalam kondisi siaga (lonceng berbunyi)
- Hijau menandakan bahwa mikrofon sedang aktif
- Kuning menandakan panggilan yang berprioritas lebih tinggi

Kontrol dan indikator

- 2 x LED status
- Tombol PTT
- 2 x tombol pilihan zona
- 2 x LED pilihan zona

- Sakelar DIP
- Kontrol volume rotari

Interkoneksi

- 2 x jack RJ45

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2
Emisi	sesuai EN 55103-1
Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Stasiun panggilan dua-zona Plena PLE-2CS
1	Kabel ditutup dengan konektor CAT-5 bisa dikunci

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Rentang tegangan	24 VDC dipasok oleh amplifier mixer atau mixer PLE
Konsumsi arus	<30 mA
Kinerja	
Sensitivitas nominal	85 dB SPL (praatur penguatan 0 dB)
Level output nominal	700 mV
Level suara input (maks)	110 dB SPL
Prasetel penguatan:	-15 / 0 / +6 dB
Ambang limiter	2 V
Limiter rasio kompresi	1:20
Distorsi	<0,6% (input maksimal)
Level noise input (setara)	25 dB SPLA
Respons frekuensi	100 Hz s/d 16 kHz
Filter ucapan	-3 dB pada 315 Hz, lolos tinggi, 6 dB/okt
Impedansi output	200 ohm

Pilihan

Bunyi	6
-------	---

Mekanis

Dimensi base (P x L x T) tanpa mikrofon	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Panjang tangkai berikut mikrofon	390 mm (15,35 in)

Panjang kabel	5 m (16,4 kaki)
Bobot	Sekitar 1 kg (2,2 lb)
Pemasangan	Berdiri sendiri
Warna	Hitam arang dan silver

Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C s/d +45 °C (14 °F s/d +113 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

informasi Pemesanan

PLE-2CS Plena Two-zone Call Station

Stasiun panggilan dua-zona dengan desain base berbahan logam, tangkai mikrofon fleksibel dengan mikrofon kondensator satu arah, pemilihan dua zona.

Nomor Pesanan **PLE-2CS**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1882529803 | id, V6, 01. Jul 2015