

# PLM-WCP PLENA matrix falı vezérlőközpont

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Kapacitív érintőterületek
- ▶ Forrásválasztás
- ▶ Hangerő-szabályozás
- ▶ Tápellátás a PLM-8M8 egységről
- ▶ Hurkolt csatlakoztatás több falı vezérlőközponttal vagy bemozdópulttal

A PLM-WCP PLENA matrix falı vezérlőközpont a PLM-8M8 PLENA matrix 8 csatornás DSP Matrix keverő tartozéka. A megfelelő tartozékokhoz hasonlóan esztétikus kialakítású, de a nagyszerű külső és a tetszetős kialakítás mögött tartalmaz és jól használható termék található.

A telepítés nem is lehetne egyszerűbb. A tápellátást szabványos CAT 5 kábelen keresztül a PLM-8M8 egység biztosítja, a kommunikáció RS485 protokollon keresztül történik, így több PLM-WCP láncba kapcsolható a PLM-8CS 8 zónás bemozdópulttal, csökkentve ezzel a felhasznált kábeleket és a telepítés idejét.

## Főbb funkciók

### Kezelőszervek és jelzőfények

Az egységen lévő kezelőszervek mindegyike kapacitív érintőterület, a LED-jelzők pedig fehérek, amely biztosítja az egység vonzó megjelenését.

A választógomb egyszerűen egyenként végiglépked a 4 lehetséges választáson. 2 konfiguráció lehetséges, és telepítéskor az egység hátoldalán lévő DIP-kapcsolóval beállítható a választási terület; ez lehet: A) 4

mikrofon-/vonalbemenet, így mindegyik önállóan keverhető egy zónában, vagy B) 3 különálló zeneforrás, amelyek be- és kikapcsolhatók.

### Címkézés

Az egység címkézése nem is lehetne egyszerűbb. Egyszerűen használja a PC GUI szoftvert a címkék nyomtatásához. Ezzel fehér szöveg is nyomtatható fekete háttérrel, így megtartható az egység esztétikus megjelenése.

## Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	Az EN 60065 szabvány szerint
EMC-kibocsátás	Az EN 55103-1 szabvány szerint
EMC-zavarvédelem	Az EN 55103-2 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

### Hurkolt.

A PLM-WCP és a PLM-8CS 8 zónás bemandópult egységei egyaránt sorba kapcsolhatók (láncolás), csökkentve ezzel a telepítéshez szükséges kábelek számát. Mindkét egység a PLM-8M8 8 csatornás DSP Matrix keverőtől kapja a tápellátást azonos CAT 5 kábelon keresztül.

### Szerelőkonzol

Az egységet felületi szerelésre tervezték, és tartozékként tartalmaz egy konzolt, amelyet a falba kell rögzíteni, az egységet pedig a konzolra kell rögzíteni. Az egység 3 kábelvezetési lehetőséget kínál, hogy a telepítés a lehető legegyszerűbb legyen.

## Tartozékok

Mennyiség	Alkatrészek
1	PLM-WCP falı vezérlőközpont
1	Szerelőkonzol
1	Biztonsági dokumentáció

## Műszaki specifikációk

### Elektromos jellemzők

Tápellátás (PLM-8M8 biztosítja)	
Feszültségtartomány	30 - 50 VDC
Teljesítményfelvétel	0,5 W
<b>Csatlakozók</b>	<b>2 db</b>
RS485 hurkolt	RJ45

### Mechanikai jellemzők

Alapméretek (ma x szé x mé)	130 x 100 x 30 mm 5,1 x 3,9 x 1,2"
Szerelés	Felszíni szerelésű keret
Szín	Trafic fekete (RAL 9017) Ezüst (RAL 9006)
Tömeg	Kb. 0,13 kg Kb. 0,29 lb

### Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10°C és +45°C között
Tárolási hőmérséklet	-40°C és +70°C között
Relatív páratartalom	<95%

## Rendelési információ

### PLM-WCP PLENA matrix falı vezérlőközpont

Falı vezérlőközpont, 8-zónás.

Rendelészám **PLM-WCP**

**Képviseleő:**

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu