

PRA-LSCRF Lizenz Anrufaufzeichnung/-weiterleitung

PRAESENSA



Pro Systemcontroller kann eine PRA-LSCRF Softwarelizenz installiert werden, um das Stacking und die zeitversetzte Wiedergabe von Durchsagen im PRAESENSA System zu ermöglichen.

Beim Call Stacking wird die Live-Durchsage in Form von zeitversetzten Durchsagen, als stacked (gestapelte) Durchsagen und als zeitversetzt stacked Durchsagen aufgezeichnet. Die aufgezeichnete Live-Durchsage kann anschließend wiedergegeben werden. Die Wiedergabe einer Durchsage kann beginnen, während die Durchsage noch aufgezeichnet wird. Sie können bis zu 30 Minuten Live-Durchsagen speichern.

Zeitversetzte Durchsagen verhindern Audiorückkopplungen (Feedback), wenn sich die Sprechstelle und die Lautsprecher in derselben Zone befinden.

Dank Zeitversatz können zudem fehlerhafte oder falsch gesprochene Durchsagen vermieden werden. Nach Beenden der Aufzeichnung hat der Benutzer 2 Sekunden Zeit, um die Übertragung abubrechen, bevor die Durchsage wiedergegeben wird. Es kann eine Sprechstellenerweiterungstaste an einer Sprechstelle so konfiguriert werden, um die zuletzt gestartete Übertragung abubrechen (Letzte abbrechen), oder es können alle übertragenen Wiedergaben von zeitversetzten Durchsagen, stacked Durchsagen und zeitversetzten stacked Durchsagen abgebrochen werden (Alle abbrechen).

Funktionen

- Zeichnen Sie Live-Durchsagen für zeitversetzte Durchsagen, stacked Durchsagen und zeitversetzte stacked Durchsagen auf.

- ▶ Lizenz zur Aufzeichnung von Durchsagen für die automatische Wiedergabe in zuvor belegten Zonen
- ▶ Zeitversatz zur Unterdrückung akustischer Rückkopplungen (Feedback) durch Aufzeichnung einer Durchsage mit verzögerter Übertragung
- ▶ Gleichzeitige Aufzeichnung und Weiterleitung von bis zu acht Durchsagen
- ▶ Speicher für bis zu 30 Minuten Durchsagen

- Warten Sie, bis alle Zonen frei sind, um die Durchsage zu übertragen, oder übertragen Sie die Durchsage, sobald die jeweiligen Zonen wieder verfügbar sind.
- Zeichnen Sie max. 30 Minuten Live-Durchsagen auf.
- Vermeiden Sie Audiorückkopplungen (Feedback) durch zeitversetzte Durchsagen.
- Brechen Sie die Übertragung einer fehlerhaften oder falsch ausgesprochenen Durchsage innerhalb von 2 Sekunden nach Beendigung der Aufzeichnung einer zeitversetzten oder zeitversetzten stacked Durchsage ab, bevor diese wiedergegeben wird.
- Brechen Sie eine Durchsage während der Übertragung ab.

Spezifikationen für Architekten und Ingenieure

Die Lizenz ermöglicht die Aufzeichnung und Weiterleitung von Durchsagen durch einen Systemcontroller. Es können bis zu 30 Minuten an Durchsagen mit einer Maximaldauer von jeweils 1.200 Sekunden aufgezeichnet werden. Pro Controller kann eine Lizenz installiert werden und für Redundanz kann eine Lizenz pro Standby-Controller installiert werden. Wenn die geplanten Zonen belegt sind oder die Durchsage durch eine andere Durchsage mit höherer Priorität unterbrochen wird, wird die Durchsage aufgezeichnet und später wiedergegeben. Es kann konfiguriert werden, dass eine Durchsage in allen Zonen gleichzeitig oder in jeder Zone einzeln wiedergegeben wird, sobald diese Zone wieder verfügbar ist.

Eine Zeitversatz-Option verhindert die Möglichkeit von Auditorückkopplungen (Feedback). Durch Zeitversatz kann die Übertragung von fehlerhaften oder falsch ausgesprochene Durchsagen vor ihrer Wiedergabe abgebrochen werden. Innerhalb eines Zeitfensters von 2 Sekunden kann eine stacked zeitversetzte Durchsage abgebrochen werden, damit diese nicht übertragen wird. Es ist dennoch möglich, eine Durchsage während der Übertragung abzubrechen. Es kann eine Sprechstellenerweiterungstaste an einer Sprechstelle so konfiguriert werden, dass die zuletzt gestartete Übertragung abgebrochen wird (Letzte abbrechen) oder alle übertragenen Wiedergaben von zeitversetzten Durchsagen, stacked Durchsagen und zeitversetzten stacked Durchsagen abgebrochen werden (Alle abbrechen). Die Lizenz Durchsageaufzeichnung/-weiterleitung kann zusammen mit Bosch PRAESENSA Systemcontrollern, PRA-SCL oder PRA-SCS verwendet werden. Die Lizenz Durchsageaufzeichnung/-weiterleitung ist eine Bosch PRA-LSCRF.

Bestellinformationen

PRA-LSCRF Lizenz Anrufaufzeichnung/-weiterleitung
Die PRA-LSCRF Softwarelizenz ermöglicht das Call Stacking (Stapelspeichern) von Durchsagen und die zeitversetzte (Time-shift) Wiedergabe im PRAESENSA System. Sie kann im PRA-SCL oder PRA-SCS installiert werden.

Bestellnummer **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	E-Mail mit Lizenzaktivierungsdaten

Technische Daten

Unterstützende Systemkomponenten	PRA-SCL / PRA-SCS
Anzahl benötigter Lizenzen pro Duty-Controller	1
Anzahl benötigter Lizenzen pro Standby-Controller	1
Anzahl verfügbarer Rekorder pro Controller	8
Anzahl verfügbarer Player pro Controller	8
Max. Dauer einer aufgezeichneten Durchsage	1.200 Sekunden (20 Minuten)
Max. Aufzeichnungsdauer	30 Minuten
Zeit zum Abbrechen einer zeitversetzten Durchsage, um ihre Übertragung und Wiedergabe zu verhindern	2 Sekunden nach Ende der ursprünglichen Durchsage
Zeit zum Abbrechen einer übertragenen Wiedergabe	Jederzeit während der Übertragung

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com