

Bảng điều khiển treo tường đa năng Plena

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Điều khiển từ xa dành cho Bộ đa năng Plena PLN-6AIO240
- ▶ Nút điều chỉnh âm lượng và định hướng BGM
- ▶ Lựa chọn từ xa bốn đầu vào nguồn nhạc
- ▶ Đầu vào micro/đường truyền từ xa
- ▶ Lấy nguồn từ Bộ đa năng Plena

Bảng điều khiển treo tường Plena PLN-4S6Z được dùng để điều khiển chọn nguồn, chọn vùng và âm lượng của Bộ đa năng Plena PLN-6AIO240 từ xa và tiếp nhận micro hoặc nguồn nhạc.

Tổng quan hệ thống

Bảng điều khiển treo tường kết nối đến Bộ đa năng Plena PLN-6AIO240 với cáp chuẩn Cat-5. Chiều dài cáp tối đa là 600 m. Các nút trên Bảng điều khiển treo tường có chức năng giống như các nút tương ứng trên mặt trước của Bộ đa năng. Thiết kế và màu sắc của Bảng điều khiển treo tường kín đáo trong mọi không gian nội thất. Dễ lắp đặt, hoạt động và độ tin cậy được tối ưu hóa theo thiết kế.

Chức năng

Điều khiển vùng và nguồn nhạc từ xa

Khả năng chọn sáu vùng và bốn nguồn đầu vào nhạc từ xa. Bạn có thể nhấn nút BẬT ở mặt trước của Bảng tường để truy cập điều khiển từ xa tức thời vào lựa chọn nhạc và âm lượng chính.

Chi báo

Đèn LED sẽ cho biết trạng thái BẬT của mỗi vùng và nguồn nhạc được chọn.

Kết nối và cài đặt

Bảng tường có thể kết nối dễ dàng và nhanh chóng đến Bộ đa năng Plena bằng cách dùng cáp Cat-5 và đầu nối RJ45. Không cần cấu hình.

Nút điều khiển và đèn báo

Mặt trước:

- Các nút chọn cho sáu vùng với chức năng Gọi chung
- Nút chọn nguồn nhạc
- Điều khiển âm lượng chính
- Nút bật
- Điều khiển mức cho đầu vào âm thanh cục bộ

Nối liên thông

- Bộ kết nối XLR cho micro
- Bộ kết nối stereo 3,5 mm cho nguồn nhạc
- Bộ kết nối RJ45 (bên trong Bảng tường)

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Môi trường	EN 50581

2 | Bảng điều khiển treo tường đa năng Plena

Mỹ	UL 60065 FCC Bộ phận 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Điều khiển từ xa

Bảng tường có thể gắn vào tường hay bề mặt phẳng bằng cách dùng các lỗ ở giá lắp phía sau. Bảng lấy nguồn từ Bộ đa năng Plena và dùng một cáp Cat-5 để nối thông đến 600 m từ Bộ đa năng. Không cần cấu hình.

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bảng tường đa năng
1 m	Cáp Cat-5 với phích cắm RJ45

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Nguồn điện	
Dải điện áp	24 Vdc, do bộ khuếch đại được kết nối cung cấp
Dòng tiêu thụ (điển hình)	<50 mA
Đầu nối	1 x ổ cắm RJ45 (bên trong Bảng tường)

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)	115 x 115 x 70 mm (4,5 x 4,5 x 2,8 in)
Trọng lượng	Xấp xỉ 0,6 kg (1,3 lb)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến +45°C (14°F đến +113°F)
Nhiệt độ bảo quản	-40°C đến +70°C (-40°F đến +158°F)
Độ ẩm tương đối	<95% (không ngưng tụ)

Thông tin Đặt hàng

Bảng điều khiển treo tường đa năng Plena

Điều khiển từ xa nối dây dành cho Bộ đa năng Plena với các đầu vào âm thanh cục bộ.

Số đặt hàng **PLN-4S6Z**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia