

PLE-WP3S2Z-EU Panel de Pared

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Se puede utilizar para todos los amplificadores mezcladores Plena Easyline (PLE).
- ▶ Selección remota de tres entradas de fuente de música
- ▶ Selección de zona remota
- ▶ Complemento perfecto para los reguladores de volumen Bosch
- ▶ Conexión en cadena de varios paneles de pared

El panel de pared Plena PLE-WP3S2Z-EU se utiliza para, de forma remota, seleccionar una fuente de música y activar o desactivar zonas de un amplificador mezclador o mezclador de audio Plena de Plena.

Funciones básicas

Control de zonas remotas y fuente de entrada

Se pueden controlar dos zonas y tres fuentes de entrada de música desde una ubicación remota seleccionando los interruptores individuales.

Indicadores

Un LED indica el estado activo de cada zona y la fuente de música seleccionada.

Conexiones y ajustes

Con el uso del cable CAT-5 y el conector RJ-45, el panel de pared PLE-WP3S2Z-EU se puede conectar rápida y fácilmente a los amplificadores mezcladores o mezcladores de la serie PLE. No se requieren ajustes.

Conexión en cadena/Ubicaciones remotas

Se pueden conectar en cadena, como máximo, cuatro paneles de pared PLE-WP3S2Z-EU para controlar de forma remota un amplificador mezclador o un mezclador de la serie PLE.

Certificados y homologaciones

Seguridad	Conforme a EN 60065
Emisión EMC	Conforme a EN 55103-1
Inmunidad EMC	Conforme a EN 55103-2

Región	Certificación
Europa	CE

Planificación

El panel de pared se instala en el mezclador o amplificador mezclador mediante un cable CAT-5 estándar con conector RJ-45. La distancia máxima del cable es de 200 m. Su diseño y color se adaptan bien a la decoración de cualquier espacio. Su diseño también optimiza la facilidad de instalación, funcionalidad y fiabilidad del dispositivo. Su apariencia combina con los reguladores de volumen de altavoz Bosch. Los botones del panel de pared tienen las mismas funciones que los botones correspondientes del panel frontal del mezclador Plena.

Piezas incluidas

1	PLE-WP3S2Z-EU Panel de Pared
1	Tarjeta de referencia rápida

Especificaciones técnicas**Especificaciones eléctricas**

Fuente de alimentación	
Rango de tensión	5 VCC suministrados por el amplificador conectado
Consumo de corriente (normal)	< 50 mA
Conectores	
al amplificador (mezclador)	1 x RJ-45
Bucle	1 x RJ-45

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	87 x 87 x 21 mm (3,43 x 3,43 x 0,83 pulg.)
Peso	Aprox. 0,35 kg (0,77 libras)
Color	Blanco
Color del texto de la etiqueta	Plata

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +45 °C (de +14 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95%

Información sobre pedidos**PLE-WP3S2Z-EU Panel de Pared**

Panel de pared para seleccionar fuentes de música de forma remota y activar o desactivar las zonas de un mezclador de audio o amplificador mezclador.

Número de pedido **PLE-WP3S2Z-EU**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com