

# PLE-WP3S2Z-EU, seinäpaneeli

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Voidaan käyttää kaikkien Plena Easyline (PLE) -mikserivahvistimien kanssa
- ▶ Kolmen musiikkilähdetulon etävalinta
- ▶ Vyöhykkeiden etävalinta
- ▶ Täydellinen kumppani Boschin äänenvoimakkuuden säätimille
- ▶ Useiden seinäpaneelien asentaminen peräkkäin

Plena PLE-WP3S2Z-EU -seinäpaneelista voidaan etävalita musiikkilähde ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Plena PLE -äänimikserin tai -mikserivahvistimen vyöhykkeitä.

## Perustoiminnot

### Vyöhykkeiden ja tulolähteiden etähallinta

Kahta vyöhykettä ja kolmea musiikin tulolähdettä voidaan hallita etäsjainnista valitsemalla kytkimet yksitellen.

### Merkkivalot

Merkkivalo osoittaa kunkin vyöhykkeen ja valitun musiikkilähteen käyttötilan.

### Liitännät ja asetukset

PLE-WP3S2Z-EU-seinäpaneelin voi liittää helposti ja nopeasti PLE-sarjan mikseriin tai mikserivahvistimeen CAT-5-kaapelilla ja RJ-45-liittimellä. Asetuksia ei tarvitse määrittää.

### Asennus peräkkäin / etäsjainnit

Enintään neljä PLE-WP3S2Z-EU-seinäpaneelia voi asentaa peräkkäin PLE-sarjan mikserin tai mikserivahvistimen kauko-ohjausta varten.

## Hyväksynät

Turvaluokitus	EN 60065 -standardin mukainen
EMC-emissio	EN 55103-1 -standardin mukainen
EMC-immuniteetti	EN 55103-2 -standardin mukainen

## Alue Sertifiointi

Eurooppa	CE
----------	----

## Suunnittelu

Seinäpaneeli asennetaan mikseriin tai mikserivahvistimeen CAT-5-vakiokaapelilla, jossa on RJ-45-liitin. Kaapelin enimmäispituus on 200 m. Laitteen hillityn muotoilun ja värin ansiosta se sopii kaikkiin sisätiloihin. Muotoilun lähtökohtana ovat olleet asentamisen helppous, helppokäyttöisyys ja luotettavuus. Ulkoasu vastaa Bosch-kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätimiä. Seinäpaneelin painikkeet toimivat samalla tavalla kuin vastaavat Plena-mikserin etupaneelin painikkeet

**Sisältää osat**

1	PLE-WP3S2Z-EU, seinäpaneeli
1	Pikaohje

**Tekniset tiedot****Sähköominaisuudet**

<b>Virtalähde</b>	
Jännitealue	5 VDC, virta liitetystä vahvistimesta
Virrankulutus (tyypillinen)	<50 mA
<b>Liittimet</b>	
(mikseri)vahvistimeen	1 x RJ-45
Silmukka	1 x RJ-45

**Mekaaniset tiedot**

Mitat (K x L x S)	87 x 87 x 21 mm
Paino	Noin 0,35 kg
Väri	Valkoinen
Tarran tekstin väri	Hopea

**Käyttöympäristötiedot**

Käyttölämpötila	-10...+45 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

**Tilaustiedot****PLE-WP3S2Z-EU, seinäpaneeli**

Seinäpaneeli, jonka avulla voi etävalita musiikkilähteen ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänimikserin tai mikserivahvistimen vyöhykkeitä.

Tilausnumero **PLE-WP3S2Z-EU**

**Edustaja:**

**Finland:**  
 Robert Bosch Oy  
 Security Systems Division  
 Ansatie 6 a C  
 01740 Vantaa  
 Phone: +358 9 43599  
 Fax: +358 9 435 99333  
 fi.securitysystems@fi.bosch.com  
 www.boschsecurity.fi