

# PLE-WP3S2Z-EU Painel de parede

www.boschsecurity.com/pt



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Pode ser utilizado para todos os amplificadores misturadores Plena Easyline (PLE)
- ▶ Selecção remota de três entradas de fonte de música
- ▶ Selecção remota de zonas
- ▶ Perfeito para os reguladores de volume Bosch
- ▶ "Daisy chain" de vários painéis de parede

O painel de parede Plena PLE-WP3S2Z-EU é utilizado para seleccionar remotamente uma fonte de música e activar ou desactivar zonas de um misturador de áudio ou amplificador misturador Plena PLE.

## Funções

### Controlo de zona remota e fonte de entrada

É possível controlar duas zonas e três fontes de entrada de música a partir de um local remoto através da selecção dos interruptores individuais.

### Indicadores

O estado ACTIVADO de cada zona e fonte de música seleccionadas é indicado através de um LED.

### Ligações e definições

Utilizando o cabo CAT-5 e o conector RJ-45, o painel de parede PLE-WP3S2Z-EU pode ser ligado de modo fácil e simples ao misturador ou amplificador misturador da série PLE. Não são necessárias definições.

### "Daisy chain" / locais remotos

No máximo quatro painéis de parede PLE-WP3S2Z-EU podem ser configurados em "daisy chain" para controlar remotamente um misturador ou amplificador misturador da série PLE.

## Certificados e Aprovações

Segurança	em conf. com a norma EN 60065
Emissão EMC	em conf. com a norma EN 55103-1
Imunidade EMC	em conf. com a norma EN 55103-2

Região	Certificação
Europa	CE

## Planeamento

O painel de parede é ligado ao misturador ou ao amplificador misturador através de um cabo CAT-5 standard com conector RJ-45. A distância máxima do cabo é de 200 m. O design e a cor são discretos e enquadram-se em qualquer decoração. Concebidos para optimização da facilidade de instalação, do funcionamento e da fiabilidade. O design integra-se na perfeição com os reguladores de volume de som dos altifalantes Bosch.

Os botões do painel de parede têm a mesma função que os botões correspondentes do painel frontal do misturador Plena

### Peças incluídas

1	PLE-WP3S2Z-EU Painel de parede
1	Cartão de referência rápida

### Especificações Técnicas

#### Especificações eléctricas

Fonte de alimentação	
Gama de tensões	5 Vdc, alimentados pelo amplificador ligado
Consumo de corrente (típico)	<50 mA
Conectores	
para (misturador) amplificador	1 x RJ-45
Em laço	1 x RJ-45

#### Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P)	87 x 87 x 21 mm (3,43 x 3,43 x 0,83 pol.)
Peso	Aprox. 0,35 kg (0,77 lb)
Cor	Branco
Cor do texto da etiqueta	Prateado

#### Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +45 °C (14 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95%

### Como encomendar

#### PLE-WP3S2Z-EU Painel de parede

Painel de parede para seleccionar remotamente uma fonte de música e activar ou desactivar zonas de um misturador de áudio ou amplificador misturador.

N.º de encomenda **PLE-WP3S2Z-EU**

#### Representado por:

##### Portugal:

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

##### América Latina:

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com