

B915 Grundläggande manöverpaneler

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ LCD-display med två rader
- ▶ Indikatorer för koppla till/klart för tillkoppling, allt/delar, fel och strömstatus
- ▶ Separat monteringsbas och fäste
- ▶ Finns med engelska funktionsknappar eller ikonfunktionsknappar

Den grundläggande manöverpanelen B915/B915I är en SDI2-busskompatibel enhet. Varje manöverpanel har alternativ som användaren kan anpassa, som volym och ljusstyrka. Den visar systemmeddelanden på två rader för alla områden.

Manöverpanelsspråk

Följande språk är tillgängliga:

- Engelska
- Kinesiska
- Nederländska
- Franska
- Tyska
- Grekiska
- Italienska
- Ungerska
- Polska
- Portugisiska
- Spanska
- Svenska

Systemöversikt

- Vid kommersiell användning installeras manöverpanelen i byggnadens ingång och områden med obegränsad åtkomst. När manöverpanelen är monterad nära ytterdörrar i hotell- eller företagslobbyer blir det enklare för människor att identifiera typ av nödsituation och plats.

- För privat användning i bostad installeras manöverpanelen nära hemmets främre och bakre utgångar. Installera ytterligare manöverpaneler i köket eller ett sovrum.
- Använd flera manöverpaneler i större byggnader med flera separata säkerhetsområden. Programmera flera manöverpaneler för att styra flera områden.
- Ljudsignaler från manöverpanelen uppmärksammar personal på brandhändelser och hjälper räddningspersonalen att lokalisera manöverpanelen.

Funktioner

LCD-display

Manöverpanelen använder ord, siffror och symboler för att visa säkerhetssystemets status. Om flera händelser inträffar visar manöverpanelen varje händelse i prioriteringsordning.

Knappar

Varje manöverpanel har 10 sifferknappar och 5 navigerings- och funktionsknappar. När du trycker på en knapp aktiveras manöverpanelens bakgrundsbelysning och en kort knapptryckssignal ljuder.

Ljudsignaler

Manöverpanelen har en inbyggd siren som kan ge flera olika varningstoner. Varje ljudton låter olika, så användare kan känna igen en händelse på den unika

signalen. Manöverpanelens bakgrundsbelysning tänds när manöverpanelen avger en ljudsignal. Tysta tonen genom att ange en kod.

Statusindikatorer

Statusindikatorerna på manöverpanelerna ger en snabb visuell indikering av systemets status.



Del på-status.

- Grön. Redo att aktivera Del på.
- Röd. Del på (del aktiverad).



Ström. Den blå strömkontakten indikerar om centralapparaten har nätström.

- Lyser med fast sken. Centralapparaten har nätström.
- Blinkar. Centralapparaten har ingen nätström, utan drivs av batteriet.
- Av. Ingen ström till centralapparaten.



Fel. Den gula varningslampan tänds när ett problem föreligger.

- Lyser med fast sken. Ett system-, enhets eller sektionsfel föreligger.
- Av. Inga system-, enhets eller sektionsfel föreligger.



Alla på-status.

- Grön. Redo att aktivera Alla på.
- Röd. Alla på (alla aktiverade).

Certifikat och godkännanden

| Region | Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning | |
|------------|--|---|
| Australien | RCM | ACMA |
| Europa | CE | EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901] |
| USA | UL | 20150924-S1871 |
| | UL | UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units |
| | UL | UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 985 - Household Fire Warning System Units |
| | UL | UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units |
| | UL | UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems |
| Kanada | UL | UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units |
| | CSFM | see www.boschsecurity.com (the Bosch website) |
| | FCC | Part 15 Class B |
| | ULC | CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems |

| Region | Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning | |
|--------|--|---|
| | ULC | CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm |
| | ULC | CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units |
| | ULC | CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems |
| | ULC | ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units |
| | ULC | ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems |
| | ULC | S1871-20121210 |
| | IC | ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE) |

Installations- och konfigurationskommentarer

Montering

Montera på torra platser inomhus.

Strömförsörjning

En kompatibel centralapparat matar manöverpanelen med ström och data via en fyrtrådsanslutning.

Kapsling och kablar

Inklusive en smal monteringsplatta för infälld kabeldragning.

Kompatibla centralapparater

B9512G/B9512G-E

B8512G/B8512G-E

B6512

B5512/B5512E fast programvara version 2.03 och nyare

B4512/B4512E fast programvara version 2.03 och nyare

B3512/B3512E fast programvara version 2.03 och nyare

D9412GV4/D7412GV4 v2.03 och nyare

Tekniska specifikationer

Kabeldragning

| | |
|----------------|---|
| Terminalkablar | 1,02 mm till 0,65 mm (18 AWG till 22 AWG) |
|----------------|---|

Miljöhänsyn

| | |
|-----------------------|---|
| Relativ luftfuktighet | 5 till 93 % vid 32 °C, icke-kondenserande |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|--------------|
| Temperatur (vid drift) | 0 till 50 °C |
|------------------------|--------------|

Manöverpanel

| | |
|------|-------------------|
| Mått | 139 × 118 × 23 mm |
|------|-------------------|

| | |
|------|--------|
| Vikt | 0,3 kg |
|------|--------|

| | |
|----------------|--|
| Material | ABS PMMA |
| Displayfönster | Display med två rader 18 tecken per rad |
| Indikeringar | Upplysta knappar Statusindikatorer Varnings- och aviseringstoner |

Elspecifikationer

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Ström | 35 mA i viloläge 70 mA i larmläge |
| Ström (ingång) | 12 V DC, nominellt |

Beställningsinformation

B915 Grundläggande manöverpanel

Alfanumerisk grundläggande manöverpanel med två rader och språkfunktionsknappar.
Tillgängliga språk: engelska, kinesiska, nederländska, franska, tyska, grekiska, italienska, ungerska, polska, portugisiska, spanska och svenska.
Ordernummer **B915**

B56 Ytmonteringslåda för manöverpanel

Ytmonteringslåda för montering av en manöverpanel på betong eller block.
Ordernummer **B56**

B96 Trimningsplatta för manöverpanel

Täcker de spår som finns på väggen efter tidigare manöverpaneler när de byts ut mot den nya, smalare designen hos manöverpanelen B Series. Den vita trimningsinfattningen har måtten 22 mm × 16 mm × 3 mm).
Ordernummer **B96**

B915I LCD-manöverpanel, ikonknappar, SDI2

Alfanumerisk grundläggande manöverpanel med två rader och ikonfunktionsknappar.

Tillgängliga språk: engelska, kinesiska, nederländska, franska, tyska, grekiska, italienska, ungerska, polska, portugisiska, spanska och svenska.

Ordernummer **B915I**

B56 Ytmonteringslåda för manöverpanel

Ytmonteringslåda för montering av en manöverpanel på betong eller block.
Ordernummer **B56**

B96 Trimningsplatta för manöverpanel

Täcker de spår som finns på väggen efter tidigare manöverpaneler när de byts ut mot den nya, smalare designen hos manöverpanelen B Series. Den vita trimningsinfattningen har måtten 22 mm × 16 mm × 3 mm).
Ordernummer **B96**

B915I-CHI Grundläggande manöverpanel

Alfanumerisk grundläggande manöverpanel med två rader och ikonfunktionsknappar.
Tillgängligt språk: kinesiska.
Ordernummer **B915I-CHI**

B56 Ytmonteringslåda för manöverpanel

Ytmonteringslåda för montering av en manöverpanel på betong eller block.
Ordernummer **B56**

B96 Trimningsplatta för manöverpanel

Täcker de spår som finns på väggen efter tidigare manöverpaneler när de byts ut mot den nya, smalare designen hos manöverpanelen B Series. Den vita trimningsinfattningen har måtten 22 mm × 16 mm × 3 mm).
Ordernummer **B96**

Tillbehör

B56 Ytmonteringslåda för manöverpanel

Ytmonteringslåda för montering av en manöverpanel på betong eller block.
Ordernummer **B56**

B96 Trimningsplatta för manöverpanel

Täcker de spår som finns på väggen efter tidigare manöverpaneler när de byts ut mot den nya, smalare designen hos manöverpanelen B Series. Den vita trimningsinfattningen har måtten 22 mm × 16 mm × 3 mm).
Ordernummer **B96**

Representerad av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com