

## B921C Tecl. 2 linhas teclas de toque, entradas



O teclado B921C é um dispositivo compatível com barramento SDI2. O teclado dispõe de teclas de toque capacitivas, em vez dos botões mecânicos encontrados na maioria dos teclados. Com uma superfície lisa e compacta, o teclado é fácil de limpar e combina com qualquer decoração moderna. O teclado tem opções ajustáveis pelo usuário, como volume e brilho. O teclado tem três teclas de emergência programáveis e quatro entradas. O teclado também mostra mensagens de sistema com duas linhas para todas as áreas.

### Idioma do teclado

Idiomas disponíveis: inglês, holandês, francês, alemão, húngaro, italiano, português, espanhol, sueco.

### Visão geral do sistema

- Para uso comercial, instale o teclado nas entradas e áreas prediais com acesso irrestrito. A montagem do teclado próximo a portas externas em hotéis ou saguões comerciais permite que as pessoas identifiquem o tipo e o local da emergência.
- Para uso residencial, instale o teclado perto das entradas da frente e de trás da casa. Instale mais teclados na cozinha ou em um quarto.
- Use vários teclados no caso de grandes construções com diversas áreas de segurança separadas. Programe vários teclados para controlar diversas áreas.

- ▶ Visor LCD com duas linhas para nomes de ponto, usuário e área de até 32 caracteres
- ▶ Teclas de toque capacitivas fáceis de limpar e mais resistentes a desgaste do que os botões mecânicos tradicionais
- ▶ Ajuda na tela de acordo com a situação que facilita e simplifica a operação do sistema
- ▶ Indicadores de alarme altamente visíveis: ativar (armar)/alarme, pronto para ativar (armar), alimentação, falha e gás
- ▶ Quatro entradas para expansão de ponto simples e de baixo custo

- Os tons audíveis da sirene do teclado alertam as pessoas em caso de incêndio e ajudam os bombeiros na localização do teclado.

### Funções

#### Display LCD

O teclado utiliza palavras, números e símbolos para mostrar o status do sistema de segurança. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade.

#### Teclas

Cada teclado tem 10 teclas numéricas, 7 teclas de função e 6 teclas de navegação. Quando pressionadas, as teclas ativam a luz de fundo do teclado e emite um tom de pressão de teclas (um bipe curto). As teclas de funções incluem teclas de funções programáveis, teclas para iniciar a ativação e para desabilitar com um só toque.

#### Tons audíveis

O teclado tem um alto-falante integrado que emite diversos tons de aviso. Os tons são diferentes para que o usuário possa reconhecer um evento apenas ao ouvir o tom associado. A luz de fundo do teclado acende quando ele emite um tom audível. Os usuários podem usar uma senha para silenciar o tom.

### Indicadores de status

Os indicadores de status no teclado proporcionam uma rápida referência visual sobre o status do sistema.

✓	O indicador acende quando o sistema está pronto para ativar (armar).
🔒	O indicador acende quando o sistema está ativado (armado).
⚠️	O indicador acende quando há uma condição de falha.
🚒	O indicador acende quando há presença de gases perigosos, incluindo monóxido de carbono (NFPA 720).
🔌	O indicador acende quando o sistema está carregado.

### Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
EUA	CSFM	
	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units, SIA-CP-01:2010
Canadá	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210

### Notas de instalação/configuração

#### Considerações de montagem

Montagem em ambientes internos e secos.

#### Fonte de alimentação

Um painel de controle compatível fornece os requisitos de alimentação e dados para o teclado através de uma conexão de quatro fios.

### Gabinete e fiação

O gabinete deslizante e autotravante tem um nível de bolha integrado e blocos de terminais com modelo personalizado de porta de elevação sem fenda para facilitar a instalação.

### Painéis de controle compatíveis

B9512G/B9512G-E

B8512G/B8512G-E

B6512

Firmware B5512/B5512E v2.02 e superior

Firmware B4512/B4512E v2.02 e superior

Firmware B3512/B3512E v2.02 e superior

Firmware D9412GV4/D7412GV4 v2.02 e superior

### Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Teclado
1	Pacote de hardware
4	Resistores de fim de linha de 1 kΩ
1	Manual de instalação
1	Guia de Referência Rápida do Usuário

### Especificações técnicas

#### Propriedades

Dimensões	158 mm x 120 mm x 26 mm (6,2 pol. x 4,7 pol. x 1 pol.)
Peso	0,32 kg (11,3 oz)
Material	Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) Poli(metacrilato de metila) (PMMA)
Janela do display	Display com duas linhas 18 caracteres por linha
Indicadores	Teclas iluminadas Indicadores de status Tons de aviso e indicadores
Entradas	Quatro entradas supervisionadas de 1 kΩ

#### Considerações ambientais

Umidade relativa	5% a 93% a +32 °C (+90 °F) sem condensação
Temperatura (de operação)	0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F)
Considerações de instalação	Montagem em ambientes internos e secos.

**Requisitos de alimentação elétrica**

Corrente	Em espera: 45 mA Alarme: 85 mA
Tensão (entrada)	12 VDC nominal

**Fiação**

Tamanho do fio do terminal	12 AWG a 22 AWG (2,0 mm a 0,65 mm)
Fiação SDI2	Distância máxima - tamanho do fio (somente fio não blindado): 213 m (700 ft) - 1.02 mm (18 AWG) 305 m (1.000 pés) - 0,65 mm (22 AWG)

**Informações sobre pedidos****B921C Tecl. 2 linhas teclas de toque, entradas**

Teclado alfanumérico de duas linhas com entradas e teclas de toque capacitivas em preto.  
Idiomas disponíveis: inglês, holandês, francês, alemão, húngaro, italiano, português, espanhol, sueco.  
Número do pedido **B921C | F.01U.323.786**  
**F.01U.385.734**

**Acessórios****B56 Caixa de instalação para teclado**

Caixa para montagem de teclado em superfície de concreto ou bloco.  
Número do pedido **B56 | F.01U.295.834**

**B96 Placa decorativa para teclado**

Cubra as marcas na parede dos teclados anteriores ao substituí-los pelos novos teclados Série B de design fino. A moldura de acabamento branca mede 22 mm x 16 mm x 3 mm (8,6 pol. x 6,3 pol. x 0,12 pol.).  
Número do pedido **B96 | F.01U.272.856**

**Serviços****EWE-KEYPAD-IW 12 mths wrty ext Keypad**

Garantia estendida de 12 meses  
Número do pedido **EWE-KEYPAD-IW**



<https://www.boschsecurity.com>