

BVMS Lite 10.0.1

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Integrierte Stabilität – hält den Betrieb aufrecht, auch wenn mehrere Systemkomponenten ausfallen.
- ▶ Bosch Video-Hardware vom Feinsten – beste Benutzererfahrung durch die Kombination von Bosch Kameras mit BVMS.
- ▶ Integration – integrieren Sie Kameras, Speicher und andere Systeme von Drittanbietern in BVMS.
- ▶ IT-Umgebungen und Datensicherheit – profitieren Sie von der vollständigen IT-Kompatibilität von der Installation bis zur täglichen Verwaltung auf sichere Weise.
- ▶ Kostenlos mit bis zu 8 Kameras – laden Sie die Lizenz herunter und starten Sie durch.



Hinweis

Der Support für das kostenlose BVMS Lite Basispaket mit 8 Kanälen (ohne Erweiterungen) ist auf die Online-Selbsthilfe beschränkt. Lesen Sie zunächst den folgenden Artikel auf der Website der Bosch Building Technologies Community:



BVMS Lite – Kurzanleitung

BVMS Lite ist eine einzigartige IP-Videosicherheitslösung für die reibungslose Verwaltung von digitalen Video-, Audio- und weiteren Daten in jedem IP-Netzwerk. Sie bietet das beste Videomanagementsystem für den Einsatz mit Videoüberwachungsgeräten von Bosch und nutzt die einzigartigen Funktionen der Kameras und Aufzeichnungslösungen von Bosch. Darüber hinaus bietet sie Schnittstellen und Standards, die eine Integration anderer Systeme und Hersteller ermöglichen.

Die Software wird als E-Lizenz per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Länderzulassungen

Datenschutz-Grundverordnung

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Diese Verordnung gilt unmittelbar für alle EU-Mitgliedsstaaten und erfordert keine nationalen Durchführungsgesetze. Da von Videoüberwachungssystemen erfasste, verarbeitete und gespeicherte Informationen als „sensibel“ klassifiziert werden, hat die DSGVO einen erheblichen Einfluss auf Videoüberwachungsinstallationen in ganz Europa.

BVMS enthält die erforderlichen Funktionen, mit denen sichergestellt wird, dass eine Organisation DSGVO-konform sein kann.

Planungshinweise

Das Systemdesign-Handbuch für BVMS ist auf der folgenden Webseite verfügbar:



Bosch Building Technologies Community

Das Systemdesign-Handbuch fasst alle BVMS-Designdetails zusammen und dient als Anleitung für die Planung eines BVMS Systems mit Kameras und Speichergeräten von Bosch. Er konzentriert sich auf BVMS in Kombination mit VRM.

BVMS Enterprise

Mehrere BVMS Lite, Plus, Professional oder DIVAR IP-Systeme können zu einem BVMS Enterprise System kombiniert werden.

Kameras innerhalb des Systems	200000
Kameras pro Bediener	10000
Subsysteme	Zwischen 10 Subsystemen mit 1000 Kameras pro System und 100 Subsystemen mit 100 Kameras pro System.

Software Assurance

Zusätzlich zu den regulären Verkaufsbedingungen von Bosch Building Technologies ist die Bosch Software Assurance eine gute Option, um BVMS immer auf dem neuesten Stand zu halten. Durch sich ständig verändernde Plattformen und Versionskompatibilitäten sind regelmäßige Updates entscheidend. Mit Bosch Software Assurance können Sie sich mit der Gewissheit zurücklehnen, immer die neuesten Softwareaktualisierungen zu erhalten. Sie gewährleistet umfassenden technischen Support und Zugriff auf Hotfixes. Die Bosch Software Assurance ist im Online-Produktkatalog verfügbar.

Technische Daten

Die Versionshinweise enthalten einen detaillierten Überblick der Änderungen, die seit der letzten Version von BVMS implementiert wurden.

Die Angaben der Softwarearchitekten und -entwickler geben ausführlich Aufschluss darüber, welche Fähigkeiten das System hat.

Beide Dokumente sind auf der folgenden Webseite verfügbar:



Bosch Building Technologies Community

Systemgrenzen



Hinweis

Die Systemgrenzen basieren auf den Hardwareempfehlungen.

Max. Anzahl an Bedienstationen	5
Max. Anzahl an Kameras	42
Max. Anzahl an Einbruchmeldezentralen	5
Maximale Anzahl an DVRs	10
Max. Anzahl an VRMs	2

Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (Logbuch) pro Sekunde	500
Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (ohne Logbuch) pro Sekunde	2500
Max. Spitzenereignisauslastung pro Sekunde (innerhalb von 60 Minuten)	5000
Max. Anzahl der Ereignisse pro Sekunde von ONVIF-Kameras	500
Logbuchkapazität	4 GB



Hinweis

Die Logbuchkapazität kann durch eine Aktualisierung von Microsoft SQL Server Express Edition erhöht werden, das im BVMS Installationspaket enthalten ist.

Sprachen


Komponente	Sprachen
Schnellstartanleitung	Englisch, Französisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch und Spanisch
Konfigurationshandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Bedienerhandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Software	Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Japanisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Koreanisch, Arabisch und Vietnamesisch


Hardware-Empfehlungen

Kameras

Alle Bosch Kameras können gemäß dem Konzept der Gerätekompatibilität verwendet werden.

Informationen hierzu finden Sie im folgenden Artikel der Bosch Building Technologies Community:

 Anleitung: BVMS – Gerätekompatibilität
BVMS ist ein ONVIF Profile S-zertifiziertes Videomanagementsystem. Die Liste der getesteten Kameras finden Sie auf der folgenden Website:

 <http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager und Mobile Video Service

Es wird empfohlen, den Video Recording Manager und den BVMS Management Server auf demselben Computer auszuführen.

Die empfohlenen Angaben für BVMS Lite basieren auf dem Bosch DIVAR IP AiO 5000.

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 (64 Bit) Windows Server 2016 (64 Bit) Windows 10 Professional (64 Bit) November 2019 Update (1909) Windows 10 Professional (64 Bit) Mai 2019 Update (1903) Windows 10 Enterprise (64 Bit) 2019 LTSC-Build 1809 Windows Server 2019 (64 Bit)
Prozessor	Intel i3-8100
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	15 GB (+ 15 % der Festplatte nach der Installation)
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte

Operator Client

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows 10 Professional (64 Bit) Mai 2019 Update (1903) Windows 10 Professional (64 Bit) November 2019 Update (1909) Windows 10 Enterprise (64 Bit) 2019 LTSC-Build 1809
Prozessor	Intel Core i7-8700 (3,2 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	Mind. 5 GB für Single Site Systeme Mind. 10 GB für Enterprise Systeme
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte

Element	Beschreibung
Anzeigauflösung	Minimum: 1280 x 1024 Maximum: 1920 x 1080
Grafikkarte	NVIDIA Quadro P620 NVIDIA Quadro P2000 NVIDIA Quadro P4000 NVIDIA Quadro RTX4000 NVIDIA Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

Netzwerk

Um die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Leistung zu erzielen, ist ein 1-Gbit/s-Netzwerk zwischen dem Operator Client und Management-Server eine Mindestanforderung.

(Unicast) Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	5
(Multicast) Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	100
Ereignisreaktionszeit (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung)	< 1 Sekunde
Alarmsichtbarkeitsdauer (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung), einschließlich 1 Live-Bildfenster, 1 Bildfenster für zeitversetzte Wiedergabe und 1 Karten-Bildfenster.	< 2 Sekunden



Hinweis

Wenn das System nicht über ausreichende Netzwerkressourcen verfügt oder die Netzwerkleistung temporär gesenkt ist, können die Ereignisreaktionszeit und Alarmsichtbarkeitsdauer steigen.



Hinweis

Die Liste der Kommunikationskanäle und erforderlichen Netzwerk-Ports finden Sie im BVMS Konfigurationshandbuch.

Speichergeräte

Die Speicher-Schnellwahlhilfe, in der auch Speichergeräte von Drittanbietern enthalten sind, finden Sie unter:



<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Gerät	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10/8.11

Andere Hardware

Typ	Gerät	Bemerkungen
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 3000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Unterstützt die Anzeige von 4K-Kameras
Foyer-Kartenleser	MINITER 485	k. A.
Serieller Eingang	Werner Electronic DTP3N	k. A.
Einbruchmeldezentrale	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Das Automatisierungsgerät in den Einbruchmeldezentralen muss auf Modus 2 konfiguriert sein.
Einbruchmeldezentrale	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	Microsoft Windows Patch 3155464 darf nicht installiert sein.
Monitorwand	Barco Transform N-Serie	RCPPPlus-Agent 0.9.5.0
Analoge Kreuzschiene	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 oder höher, Master Control Software 2.94
ATM/POS-Bridge	Bosch ATM/POS Bridge	Version 1.10.00.12

Typ	Gerät	Bemerkungen
Tastatur	Bosch KBD-Universal XF	USB
Tastatur	Bosch Intuikey	Seriell, Firmware 1.96
Digitaler E/A	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	k. A.
USB zu seriell	Belkin serial adapter F5U103VEA	k. A.
Ethernet zu seriell	Comtrol DeviceMaster RTS 4-port	k. A.

Bestellinformationen

MBV-BLIT-100 Lite-Basislizenz

Enthält 8 Kamera/Decoder-Erweiterungen, 2 Bedienstation-Erweiterungen, 8 Failover-Aufzeichnungskanäle, 8 Dual-Aufzeichnungskanäle, 2 Tastatur-Erweiterungen, 1 DVR und ATM/POS-, Allegiant und OPC-Funktionalität.

Bestellnummer **MBV-BLIT-100**

MBV-XCHANLIT-100 Kamera-/Decoder-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-/Decoder-Kanal. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XCHANLIT-100**

MBV-XDVRLIT-100 DVR-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 DVR. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XDVRLIT-100**

MBV-XDURLIT-100 Kamera/Dualaufzeichn.-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-Kanal für Dual-Aufzeichnung. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XDURLIT-100**

MBV-XFOVLIT-100 VRM-Failover-Kanalerweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-Kanal, der mit einem Failover-VRM verwendet wird. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XFOVLIT-100**

MBV-XINTLIT-100 Lizenz für Erw. Einbruchmeldesystem

Erweiterungslizenz zur Integration von Einbruchmeldezentralen.

Bestellnummer **MBV-XINTLIT-100**

MBV-XKBDLIT-100 Tastaturerweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 CCTV-Keyboard. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XKBDLIT-100**

MBV-XWSTLIT-100 Lizenz für Erw. Dialogstation

Erweiterungslizenz für 1 Arbeitsstation (für jede weitere Arbeitsstation ist 1 Lizenz erforderlich).

Bestellnummer **MBV-XWSTLIT-100**

MBV-XPILIT-100 Lizenz Pers.-Identifikation Kanalerw.

Erweiterungslizenz für 1 Person Identification-Kanal. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XPILIT-100**

Software-Optionen

MBV-MCHANLIT Lizenz für MBV-XCHANLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für die BVMS Lite Kamera-/Decoder-Kanalerweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MCHANLIT**

MBV-MCHANLIT-3YR Lizenz für MBV-XCHANLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für die BVMS Lite Kamera-/Decoder-Kanalerweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MCHANLIT-3YR**

MBV-MDVRLIT Lizenz für MBV-XDVRLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für die BVMS Lite DVR-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MDVRLIT**

MBV-MDVRLIT-3YR Lizenz für MBV-XDVRLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für die BVMS Lite DVR-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MDVRLIT-3YR**

MBV-MLIT Lizenz für MBV-BLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für die BVMS Lite Basislizenz.

Bestellnummer **MBV-MLIT**

MBV-MLIT-3YR Lizenz für MBV-BLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für die BVMS Lite Basislizenz.

Bestellnummer **MBV-MLIT-3YR**

MBV-MDURLIT Lizenz für MBV-XDURLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für eine BVMS Lite Dual-Aufzeichnung VRM-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MDURLIT**

MBV-MDURLIT-3YR Lizenz für MBV-XDURLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für eine BVMS Lite Dual-Aufzeichnung VRM-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MDURLIT-3YR**

MBV-MFOVLIT Lizenz für MBV-XFOVLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für eine BVMS Lite Failover-VRM-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MFOVLIT**

MBV-MFOVLIT-3YR Lizenz für MBV-XFOVLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für eine BVMS Lite Failover-VRM-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MFOVLIT-3YR**

MBV-MINTLIT Lizenz für MBV-XINTLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für eine BVMS Lite Einbruchmeldezentralen-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MINTLIT**

MBV-MINTLIT-3YR Lizenz für MBV-XINTLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für eine BVMS Lite Einbruchmeldezentralen-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MINTLIT-3YR**

MBV-MKBDLIT Lizenz für MBV-XKBDLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für eine BVMS Lite CCTV-Keyboard-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MKBDLIT**

MBV-MKBDLIT-3YR Lizenz für MBV-XKBDLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für eine BVMS Lite CCTV-Keyboard-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MKBDLIT-3YR**

MBV-MWSTLIT Lizenz für MBV-XWSTLIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für eine BVMS Lite Dialogstation-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MWSTLIT**

MBV-MWSTLIT-3YR Lizenz für MBV-XWSTLIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für eine BVMS Lite Dialogstation-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MWSTLIT-3YR**

MBV-MPILIT Lizenz für MBV-XPILIT-*, 1 Jahr

Ein Jahr Wartung für eine BVMS Lite Person Identification-Kanal-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MPILIT**

MBV-MPILIT-3YR Lizenz für MBV-XPILIT-*, 3 Jahre

Drei Jahre Wartung für eine BVMS Lite Person Identification-Kanal-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MPILIT-3YR**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com