

## BVMS Viewer 12.0



- Birden fazla kamerayla canlı görüntüleme - BVMS Professional'ın son teknoloji ürünü video kod çözme özelliklerinden yararlanın
- Kayıttan izleme ve kayıttan video klip aktarma - harici Bosch veri depolama cihazlarına bağlanın
- 16 kameraya kadar ücretsiz - lisansı yükleyin ve kullanmaya hazırsınız
- Adli arama - kayıtlı videoda içerik arayın
- Canlı ve kayıttan izleme siteleri - birden çok konumu kolaylıkla yönetin

BVMS Viewer Bosch ağına bağlı kameralardan ve kayıt cihazlarından canlı izleme ve kayıtlı videoların oynatılmasını sağlar. BVMS Viewer mevcut Bosch video ürün yelpazesinin yanında eski Bosch video sistemlerini destekler. Yazılım paketi Operator Client ve Configuration Client'tan oluşur. BVMS Viewer, bir BVMS çeşididir. Ücretsiz temel paket 16 adet yalnızca canlı veya yerel depolama kamerası, 5 Bosch kayıt çözümü ile 16 canlı ve kayıttan izleme sitesi içerir. Sistem, genişletme lisansları ile 500 kameraya ve 9999 siteye kadar genişletilebilir. Gelişmiş video yönetimi işlevselliği gerekirse sistem kolaylıkla bir BVMS Professional sistemine yükseltilebilir.

### Düzenleyici bilgiler

#### Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenleme olarak, ulusal uygulama yasalarına gerek olmadan doğrudan tüm AB üye ülkelerde geçerlidir. Video gözetim sistemleri ile yakalanan, işlenen ve depolanan bilgiler "hassas" olarak sınıflandırıldığından GDPR, Avrupa genelinde video gözetim kuruluşları üzerinde etkilidir. BVMS, bir kuruluşun GDPR uyumlu olmasını sağlamak için gereken işlevleri içerir.

### Teknik özellikler

Sürüm notları, önceki BVMS Viewer sürümüne göre uygulanan değişikliklere ayrıntılı bir genel bakış sunar.

Bu notlara Bosch Security Systems web sayfasından ulaşabilirsiniz:

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

#### Sistem sınırları

Maksimum iş istasyonu sayısı	1
Maksimum kamera sayısı	500
Canlı ve kayıttan izleme sitelerinin maksimum sayısı	9999
Maksimum DVR sayısı	32
Maksimum VRM sayısı	32

#### Diller

Bileşen	Diller
Hızlı montaj kılavuzu	İngilizce, Fransızca, Almanca, Basitleştirilmiş Çince ve İspanyolca
Yapılandırma kılavuzu	İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Fince, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Çekçe, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Letonya dili, Litvanya dili, Türkçe ve Korece

Bileşen	Diller
Kullanım kılavuzu	İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Fince, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Çekçe, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Letonya dili, Litvanya dili, Türkçe ve Korece
Yazılım	İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Macarca, Japonca, Çekçe, Danca, Fince, Yunanca, Norveççe, Lehçe, İsveççe, Tayca, Türkçe, Korece, Arapça, Ukraynaca ve Vietnamca

Nvidia Quadro P4000  
Nvidia Quadro RTX A2000  
Nvidia Quadro RTX 4000  
Nvidia Quadro P2200  
Nvidia Quadro T600  
Nvidia Quadro T1000  
Intel HD Graphics 630

## Donanım önerileri

### Kameralar

Tüm Bosch, aşağıdaki makalede yer alan Bosch Güvenlik Topluluğu'nda bulabileceğiniz cihaz uyumluluğu konsepti kapsamında kullanılabilir: [Nasıl Yapılır?: BVMS - Cihaz uyumluluğu](#)

BVMS, ONVIF Profile S onaylı bir video yönetim sistemidir.

### Operator Client

İşletim Sistemi	Windows 10 Professional (64 bit) (22H2) Windows 10 Enterprise (64-bit) LTSC (21H2) Windows 11 Pro (64-bit) (22H2)
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 GB
Kullanılabilir disk alanı	Tek Sunuculu Sistemler için en az 5 GB Enterprise Systems için en az 7 GB
Ağ	1 Gigabit/sn. ağ arayüz kartı
Görüntüleyici çözünürlüğü	Minimum: 1280 x 1024 Maksimum: 3840 x 2160
Grafik kartı	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000

#### Temsilci:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

## Depolama cihazları

Bosch olmayan depolama cihazlarını da içeren depolama hızlı seçim kılavuzu şu adreste bulunabilir: <http://www.boschsecurity.com/bvms>

Cihaz	Seri
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

## Sipariş bilgileri

### MBV-BVWR Lisans Viewer tabanı

BVMS Viewer sürümü için temel lisans. 16 kamera genişletmesi, 5 Bosch kayıt çözümü ile 16 canlı ve kayıttan izleme sitesi içerir.

Sipariş numarası **MBV-BVWR | F.01U.393.649**

### MBV-XCHANVWR Lisans camera expansion

1 video kodlayıcı kanalı için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayıda sipariş edin.

Sipariş numarası **MBV-XCHANVWR | F.01U.414.235**

### MBV-XDVRVWR Lisans DVR expansion

1 DVR için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayıda sipariş edin.

Sipariş numarası **MBV-XDVRVWR | F.01U.414.236**

### MBV-XSITEVWR Lisans Site expansion

1 site genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayıda sipariş edin.

Sipariş numarası **MBV-XSITEVWR | F.01U.414.237**

## Yazılım Seçenekleri

### MBV-MVWR MBV-BVWR için 1 yıllık SMA lisansı

BVMS Viewer temel lisansı için bir yıllık bakım lisansı. Sipariş numarası **MBV-MVWR | F.01U.389.509**