

DCNM-CB02-I Järjestelmäkaapeli, 2 m DICENTIS



DICENTIS-järjestelmäkaapelien kummassakin päässä on RJ45-tyyppiset liittimet ja lisävirtaliitinnastat. Kaapeleilla liitetään DICENTIS-laitteet äänen virtakytkimeen tai virtakytkimeen. Tiedonsiirto ja virransyöttö tapahtuvat samassa kaapelissa. Järjestelmäkaapeleita käytetään, kun järjestelmässä tarvitaan silmukkakytkentä ja vikasietoiset kaapelit häiriöitä varten. Kaapeleilla on turvallisuus- ja ympäristöstandardit täyttävä vaippa, joka tuottaa palaessaan vähän savua ja on halogeeniton. Kaapeleissa on kiinteä ydin, mikä parantaa suorituskykyä yli 5 metrin kaapelipituuksissa.

Sääntelyä koskevat tiedot

Alue	Säännöstenmukaisuus/laatumerkit	
Maailma	DOC	ISO 22259:2019
Iso-Britannia	UKCA	DCNM-CB02-I
Eurooppa	CE	DCNM-CB02-I
	CE	2011/65/EU + 2017/2102 EN IEC 63000:2018

- ▶ Turvallisuus- ja ympäristöstandardit täyttävästä materiaalista valmistettu vaippa, joka tuottaa palaessaan vähän savua ja on halogeeniton
- ▶ Saatavana on useita pituuksia
- ▶ Esikoottu rakenne lyhentää asentamiseen kuluvaa aikaa

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Komponentti
1	DCNM-CB02-I DICENTIS -kaapeli, 2 m

Tekniset tiedot

Johdon halkaisija (mm)	6.40 mm
Materiaali	TPE/85A (LSZH-FT2) -vaippa ja FR-PE-johdineristys
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta
Taivutussäde (mm)	35 mm

Tilaustiedot

DCNM-CB02-I Järjestelmäkaapeli, 2 m
2 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.
Tilausnumero **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com