

## DCNM-FPRIOB フラッシュ優先ボタンパネル DICENTIS



フラッシュ優先ボタンパネルは、CAN 接続によってフラッシュベースデバイス (DCNM-FBD) に接続されます。

### 機能

#### コントロールおよびインジケータ

- マイク優先ボタン 1 個。
- 優先ボタンの上にある LED バーは、以下の状態を示します。
  - 白: 発言可能です。
  - 赤: 優先はアクティブです。

#### 接続部

- 2 つの RJ12 コネクタがあり、一つは DCNM-FBD フラッシュベースデバイス接続用、もう一つはループスルー接続用です。他のデバイスへのデジチェーン接続が可能です。

### 付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-FPRIOB フラッシュ優先ボタンパネル
1	30 cm 制御用ケーブル

### 技術仕様

#### 機械的仕様

取り付けタイプ	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP フラッシュカップ
---------	--

- ▶ カスタマイズされた色、木、石、金属のデザインもご利用いただけます
- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン
- ▶ プライオリティオン/オフボタン
- ▶ 赤色 LED インジケータ

	リングと DCNM-FEC フラッシュエンドキャップを組み合わせで取り付けます。
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
重量 (g)	43 g
重量 (ポンド)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 トラフィックブラック

#### 環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C - 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F - 113 °F
運搬温度 (°C)	-30 °C ~ 70 °C
運搬温度 (°F)	-22 °F ~ 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C - 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F - 113 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% - 90%

## オーダー情報

**DCNM-FPRIOB フラッシュ優先ボタンパネル**  
フラッシュ マウント優先ボタン パネル。  
オーダー番号 **DCNM-FPRIOB | F.01U.383.839**

## サービス

**EWE-DCNMFI-IW 12 か月保証延長 DICENTIS フラッシュ  
Prio B P**  
12か月保証延長  
オーダー番号 **EWE-DCNMFI-IW**

提供:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943