

## DCNM-PS2 Virtakytkin DICENTIS



Virtakytkintä käytetään äänen virtakytkimen kanssa tuottamaan lisävirtaa DICENTIS-verkolle. Sisäänrakennettu Ethernet-kytkin liittää järjestelmän laitteet verkkoon ja tukee silmukkakytkentää, jonka avulla DICENTIS-laite voidaan kytkeä toiseen DICENTIS-laitteeseen. Myös silmukan viimeinen DICENTIS-laite voidaan kytkeä (äänen) virtakytkimeen, jos järjestelmään halutaan vikasietoiset kaapelit häiriöitä varten. Kytkimessä ei ole painikkeita tai säätimiä, sillä sitä ohjataan täysin etäyhteyden avulla.

### Toiminnot



#### Painikkeet ja merkkivalot

- Virtakytkin laitteen takaosassa.
- Etuosan merkkivalot: vihreä (virta kytketty), oranssi (valmiustila), vilkkuva (ei yhteyttä järjestelmään)
- Takaosan merkkivalot: vihreä (virta käytettävissä / jokainen virrallinen liitäntä), punainen (ylikuormitus / virrallinen liitäntä)
- Keltainen/oranssi Ethernet-merkkivalo jokaiselle liitännälle
- Erilliset virralliset liitännät, joten yhden liitännän oikosulku ei vaikuta muihin liitäntöihin
- Käytönaikaisen kytkennän tuki.

#### Yhteydet

- Virtalähteen automaattinen alueenvalintatuloliitäntä
- 1 virraton Ethernet-liitäntä, RJ45-yhteensopiva

- ▶ Ei verkkomäärittäjiä
- ▶ Täysin yhteensopiva Ethernet (IEEE802.3)- ja OMNEO-standardien kanssa
- ▶ Tukee silmukkakytkentää ja kaapelien vikasietoista kytkentää
- ▶ Valmiustila tekee laitteesta ympäristöystävällisen

- 3 Ethernet-liitäntää, suurtehovirransyöttö (144 W), RJ45-yhteensopiva
- 1 Ethernet-liitäntä, pientehovirransyöttö (15 W), RJ45-yhteensopiva.

### Säätelyä koskevat tiedot

Alue	Säätönormien mukaisuus/laatumerkit	
Maailma	DOC	ISO 22259:2019
Iso-Britannia	UKCA	
Eurooppa	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937

### Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-PS2, DICENTIS-virtakytkin

### Tekniset tiedot

#### Sähköominaisuudet

Tulojännite (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Virtataajuus	50 Hz; 60 Hz
Virrankulutus (W)	530 W
Järjestelmän virransyöttö (VDC)	48 VDC
Kokonaistehonsyöttö	3 x 144 W + 15 W

**Tekniset tiedot**

Asennustyyppi	Telineasennus; Pöytä
Mitat (K x L x S) (mm) pöytäkäyttö, jalat	92 mm x 440 mm x 400 mm
Mitat (K x L x S) (in) pöytäkäyttö, jalat	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
Mitat (K x L x S) (mm) 19 tuuman telinikäyttöön, kiinnikkeet	880 mm x 483 mm x 400 mm
Mitat (K x L x S) (tuumaa) 19 tuuman telinikäyttöön, kiinnikkeet	3,5 in x 19 in x 15,7 in
Kiinnikkeiden edestä (mm)	40 mm
Kiinnikkeiden edestä (tuumaa)	1,6 tuumaa
Kiinnikkeiden takaa (mm)	360 mm
Kiinnikkeiden takaa (tuumaa)	14,2 tuumaa
Paino (kg)	7.40 kg
Paino (lb)	16.31 lb
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta

**Ympäristötiedot**

Käyttölämpötila (°C)	0 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	32 °F – 113 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-20 °C – 70 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-4 °F – 158 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-20 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-4 °F – 158 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 96%

**Edustaja:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Tilauksetiedot****DCNM-PS2 Virtakytkin**

Kytkin lisävirrän toimittamiseen DICENTIS-laitteille, sisäänrakennettu Ethernet-kytkin. DCNM-LSYS tarvitaan.

Tilausnumero **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

**Palvelut**

**EWE-DCNMPS-IW – DICENTIS-virtakytkimen 12 kk laaj. takuu.**

12 kuukauden takuulaajennus

Tilausnumero **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**