

DCNM-WAP 无线接入点

DICENTIS



无线接入点(DCNM-WAP)是DICENTIS无线会议设备的中央设备。它通过安全的无线WPA2通信来链接无线设备(DCNM-WD和DCNM-WDE)。只需带有内置Web浏览器界面的紧凑的DCNM-WAP,即可设置、配置和控制DICENTIS无线会议设备。无线接入点可通过附带的通用安装支架安放在墙面、天花板或三角落地支架上,而不易被人察觉。

功能

易于使用

- 真正的无线化, 无需额外WiFi路由器即可通过平板电脑进行控制。
- 简单直观的网页浏览器界面, 用于系统的设置、配置、控制和许可。
- 对摄像机控制的原生支持。
- 范围测试功能, 可确保所有无线设备处于范围内, 这与选定的WiFi频率无关。
- 使用API进行远程连接来控制话筒和第三方摄像机系统。

零干扰

- 无缝自动无线频率通道切换。
- 适宜工作的(无许可限制)波段:
 - 2.4 GHz。
 - 5 GHz (UNII-1、UNII-2、UNII-2扩展和UNII-3)。
- 丢包补偿, 可掩蔽数据包丢失或丢弃所产生的效应。

标准WiFi

- IT基础设施的可见度。
- 与其他WiFi网络共存。

常规

- 通过电源适配器、以太网供电(PoE)或DICENTIS系统电缆供电。
- 无线覆盖区域通常为30米x30米。

- ▶ 独立使用, 无需中央控制主机
- ▶ 基于符合IEEE 802.11n标准的标准WiFi
- ▶ 用于安全通信的WPA2加密
- ▶ 2.4 GHz和5 GHz频段之间的无缝频率切换
- ▶ 控制多达120台与会人员DICENTIS设备

- 通过许可对功能进行模块化扩展。

Web界面

- DCNM-WAP支持以下可通过网页浏览器界面访问的软件功能(在使用平板电脑设备时, 其中的一些功能不受支持)。

系统摄像机

- 用于提供会议进程的清晰的可视化概览。
- 原生支援将最多6个带SDI连接的摄像机连接到系统。

标准配置

- 用户管理, 可创建多个具有对功能的用户特定访问权的用户。
- 线路输入/输出和路由设置。
- 5段参量均衡器。
- 无线网络SSID和WPA2设置。
- 有线网络主机名设置(基于Bonjour的DHCP和零配置协议, 支持固定IP地址)。
- 上载显示在DCNM-WDE 扩展无线设备中的自定义徽标。
- GUI语言设置。
- 工厂默认值。
- 使用标准WPS协议的设备订阅。
- 日期和时间设置。通过互联网上的或由本地DHCP服务器提供的NTP服务器自动同步日期和时间。
- 所有设备和使用无线网络的DCNM-WAP的固件升级(在平板电脑上使用Web界面时不受支持)。
- 带导出功能的日志记录(在使用平板电脑上的Web界面时不支持导出)。
- Web浏览器界面中提供的待机模式。在会间休息时可使用待机模式。选择后, WAP将设置为待机, 所有讨论设备将被关闭。
- 通过在Web浏览器界面中配置主要和次要DCNM-WAP来配置冗余DCNM-WAP。

- 许可证激活（在平板电脑上使用Web界面时不受支持）。

许可证配置

- 摄像机控制和HD-SDI切换台配置。
 - 摄像机预置位席位分配（每个DCNM-WAP需要一个DCNM-LCC）。
- 双代表设置（每个DCNM-WD/DCNM-WDE需要DCNM-LSDU）。
- 使用NFC标签进行身份识别（每个DCNM-WDE需要配备一个DCNM-LSID）。如果无线设备采用双代表，则每个设备需要2个许可证。
- 主席的座位命名和优先级设置。
- 席位表决（每个DCNM-WDE都需要DCNM-LSVT）。如果无线设备采用双代表，则每个设备需要2个许可证。

准备

- 讨论模式设置、打开、覆盖、语音或即按即讲。
- 最多可打开25个话筒。
- 与会者姓名。
- 使用NFC标签对与会人员进行身份识别。
- 已分配席位或任何席位上的标识。
- 范围测试，可确保进行通道切换时的设备覆盖。
- 最多25台无线设备可优先。

管理和监控

- 在等待和/或发言列表中添加/删除与会者/席位。
- 从等待列表转移到发言者列表。
- 监控每个席位的电池使用寿命和信号强度。
- 关闭所有无线设备。
- 利用主题、选项组和结果演示来控制表决。

通用Web界面

- 系统信息。
- 支持多种语言。

控件和指示灯

- 前端的2个3LED指示灯，显示无线接入点/系统的状态。
- 均衡器控制。
- 第三方控制、API和表决。

互连

- 1个以太网/PoE/DCN multimedia插座。
- 1个直流电源适配器输入插座。
- 2个6.3毫米插孔，用于音频线路输入和输出外部系统连接。

外部系统连接

提供用来连接外部系统设备的其他设备。这些设备包括：

- 一个应用程序编程Web界面，用于控制外部设备，例如视频摄像机（通过SDI控制矩阵）、视频显示屏。
- 一个音频线路（均衡）输出，用于连接到扩声系统、音频混合器或用于所有口头会议记录的音频登记的语音记录系统。
- 一个音频线路（均衡）输入，用于连接音频源。
- 一个电话耦合器，用于连接到远程与会者或会议系统。
- 插入外部声音处理设备，例如无线设备扬声器的音频路径中的附加图示均衡器。

安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。



DCNM-WAP安装在一个LBC 1259/01三角落地支架上

随附部件

数量	组件
1	DCNM-WAP 无线接入点
1	交流/直流电源适配器。包括：AC plug-AU、AC plug-UK、AC plug-EU、AC plug-US、GE24148-R7B
1	安装支架
1	内含手册和软件的DVD
1	安全说明

技术指标

电气规格	
输入电压(VAC)	100 VAC – 240 VAC
电源频率	50 Hz; 60 Hz
输入电压(VDC)	48 VDC
功耗(W)	10 W
频率响应 (-3 dB) (Hz)	80 Hz – 20,000 Hz
总谐波失真+噪声(%)	0.10%
最小动态范围(dBA)	98 dBA
最小信噪比(dBA)	96 dBA
以太网类型	10/100/1000BASE-T
音频输入	
额定输入电平(dBV)	-18 dBV

最大输入电平(dBV)	18 dBV
音频输出	
额定输出电平(dBV)	-18 dBV
最大输出电平(dBV)	20 dBV
无线电	
Wi-Fi标准	IEEE 802.11n
频段	2.4 GHz和5 GHz (免ISM许可证)
机械规格	
安装类型	天花板安装; 地板安装; 墙壁安装 (使用随附的支架)
尺寸(高x宽x深)(毫米)	285 mm x 202 mm x 65 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	11.20 in x 8 in x 2.60 in
重量(克) (不含支架)	725 g
重量(磅) (不含支架)	1.60 lb
重量(克) (含支架)	958 g
重量(磅) (含支架)	2.11 磅
颜色(RAL)	RAL 7035浅灰色
环境规格	
工作温度(°C)	5 °C - 45 °C
工作温度(°F)	41 °F - 113 °F
存储温度(°C)	-20 °C - 70 °C
存储温度(°F)	-4 °F - 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% - 95%

订购信息**DCNM-WAP 无线接入点**

无线接入点, 浅灰色。电源适配器和附带的通用安装支架。
 订单号 **DCNM-WAP | F.01U.299.021 F.01U.400.588**
F.01U.429.666

附件**LBC1259/01 通用脚架**

通用落地支架轻巧的铝质结构, 可折叠, M10 x 12 异径法兰。
 订单号 **LBC1259/01 | F.01U.162.979**

软件选项**DCNM-LCC 摄像机控制许可证**

利用DICENTIS摄像机控制, 可在DICENTIS会议系统和DICENTIS无线会议系统中使用摄像机。
 订单号 **DCNM-LCC | F.01U.287.755**

DCNM-LSID 单个席位识别许可证

用于在DICENTIS带表决讨论设备、DICENTIS带语言选择讨论设备、DICENTIS带触摸屏讨论设备、DICENTIS多媒体设备和DICENTIS无线扩展型设备中启用席位识别的DICENTIS软件许可证。
 订单号 **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

DCNM-LSVT 单个席位表决许可证

用于在DICENTIS多媒体设备、DICENTIS带触摸屏讨论设备和DICENTIS无线扩展型设备中启用席位表决的DICENTIS软件许可证。DICENTIS表决型讨论设备内置该功能。
 订单号 **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

DCNM-LSDU 允许2个席位使用同一台设备的许可证

在DICENTIS讨论设备、带语言选择DICENTIS讨论设备、带触摸屏DICENTIS讨论设备和DICENTIS无线设备中可启用席位双代表的DICENTIS软件许可证。
 订单号 **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

服务**EWE-DCNWAP-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Wireless AC Pt**

保修期延长12个月
 订单号 **EWE-DCNWAP-IW**



<https://www.boschsecurity.com>