

# Cargador para 5 baterías DICENTIS

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Carga simultánea de hasta 5 paquetes de baterías.
- ▶ Indicadores de capacidad de carga de Paquete de baterías individuales
- ▶ Recarga desde cero en menos de 3 horas
- ▶ Alimentación de intervalo ajustado automáticamente de 100 a 240 V CA
- ▶ Conectores de alimentación en bucle

Este Cargador puede cargar de manera simultánea hasta 5 paquetes de baterías (DCNM-WLIION). El estado de carga de cada Paquete de baterías se muestra en un indicador LED de capacidad de carga específico. Los paquetes de baterías pueden permanecer en el Cargador cuando están totalmente cargados. No afecta al nivel de carga ni a la duración de los paquetes de baterías. El Cargador está diseñado para montaje en pared.

Los conectores de alimentación en bucle permiten conectar en serie un número máximo de cargadores para que puedan compartir la misma salida de alimentación:

- Se pueden conectar 2 cargadores como máximo en serie en las regiones a 100 - 127 V CA, 50-60 Hz a 10 A.
- Se pueden conectar en serie 5 cargadores como máximo en las regiones con 220 - 240 V CA, 50-60 Hz a 10 A.

## Funciones

### Controles e indicadores

- Cinco indicadores LED de capacidad de carga de Paquete de baterías individuales.
- Indicador LED de alimentación encendida/apagada.

### Interconexiones

- Conector de alimentación.
- Conector de alimentación en bucle
- Conector de carga del paquete de baterías.

## Certificaciones y aprobaciones

UE	CE, RAEE
EE.UU.	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003
KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	Directiva RoHS de China
SA	SASO

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	DCNM-WCH05

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación	De 100 a 240 V CA +/- 10 % 50/60 Hz
Consumo de alimentación máximo	300 W

#### Especificaciones mecánicas

Dimensiones (al x an x pr)	340 x 195 x 82 mm (13,4 x 7,6 x 3,2 pulg)
Peso (sin baterías)	1,8 kg (3,97 libras)
Color	Negro tráfico (RAL 9017)

#### Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a +45 °C (de 41 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento y transporte	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95 %, > 5 %

### Información para pedidos

#### DCNM-WCH05 Cargador para 5 paquetes de baterías

Cargador para cargar hasta 5 paquetes de baterías (DCNM-WLIION). Negro tráfico: RAL 9017.

Número de pedido **DCNM-WCH05**

#### Cargador para 5 baterías DICENTIS (JP)

Cargador (versión japonesa) para cargar hasta 5 paquetes de baterías (DCNM-WLIION). Negro tráfico: RAL 9017.

Número de pedido **F.01U.311.906**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com