

DCNM-WCH05 Carregador para 5 baterias

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Carregamento simultâneo de até cinco baterias
- ▶ Indicadores de capacidade de carregamento individual do Bateria
- ▶ Recargas a partir da carga vazia em menos de 3 horas
- ▶ Fonte de alimentação de intervalo automático, 100–240 VCA
- ▶ Conectores loop-through da rede elétrica

Este Carregador pode carregar simultaneamente até 5 baterias (DCNM-WLIION). O status de carga de cada Bateria é mostrado em indicadores de LED de carga individuais. As baterias podem ser deixadas no Carregador quando completamente carregadas. Isso não tem impacto no nível de carregamento e na vida útil das baterias. O Carregador se destina à montagem em parede.

Os soquetes da rede elétrica permitem que um número máximo de carregadores seja conectado em série para que possam compartilhar a mesma tomada da rede elétrica:

- Um máximo de 2 carregadores podem ser conectados em série para regiões de 100–127 VCA, 50–60 Hertz e 10A.
- Um máximo de 5 carregadores podem ser conectados em série para regiões de 220–240 VCA, 50–60 Hertz e 10A.

Funções

Controls and Indicators

- Cinco indicadores de LED de capacidade de carregamento do Bateria.
- Indicador de LED ligado/desligado da rede elétrica.

Interconnections

- Soquete da rede elétrica.
- Soquetes loop-through da rede elétrica.
- Conector de carregamento de pacote de baterias.

Certificados e aprovações

| | |
|-------|---------------|
| UE | CE, WEEE |
| EUA | UL, FCC |
| CA | CSA, ICES-003 |
| KR | KC |
| AU/NZ | RCM |
| JP | PSE |
| CN | China RoHS |
| SA | SASO |

| Região | Conformidade normativa/marcas de qualidade | |
|--------|--|------------|
| Europa | CE | DCNM-WCH05 |

Peças incluídas

| Quantidade | Componente |
|------------|---------------------------------------|
| 1 | DCNM-WCH05 Carregador para 5 baterias |
| 1 | Cabo de alimentação da UE |
| 1 | Cabo de alimentação dos EUA |

Especificações técnicas**Electrical**

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tensão de alimentação | 100–240 VCA +/- 10 % 50/60 Hz |
| Consumo de energia máximo | 300 W |

Mechanical

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Dimensões (A x L x P) | 340 x 195 x 82 mm |
|-----------------------|-------------------|

(13,4 x 7,6 x 3,2 pol)

| | |
|---------------------|------------------|
| Peso (sem baterias) | 1,8 kg (3,97 lb) |
| Cor | Preto (RAL 9017) |

Especificações ambientais

| | |
|---|--------------------------------------|
| Temperatura de operação | 5 °C a +45 °C (41 °F a +113 °F) |
| Temperatura de armazenamento e transporte | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
| Umidade relativa | < 95 %, > 5 % |

Informações sobre pedidos

DCNM-WCH05 Carregador para 5 baterias
Carregador para até 5 Pacotes de baterias (DCNM-WLIION). Cor preta: RAL 9017.
Número do pedido **DCNM-WCH05**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com