

# Зарядное устройство DICENTIS для 5 батарей

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Одновременная зарядка до 5 комплектов батарей
- ▶ Индикаторы зарядки для каждой Комплект батарей
- ▶ Полная зарядка из разряженного состояния менее чем за 3 часа
- ▶ Источник питания с автоматическим определением напряжения, 100–240 В перем. тока.
- ▶ Проходное подключение источников питания к сети

- Светодиодный индикатор сети (вкл./выкл.).

#### Подключения

- Разъем для подключения к сети питания.
- Проходное подключение источников питания к сети.
- Разъем для зарядки аккумуляторной батареи.

Это Зарядное устройство может одновременно заряжать до 5 комплектов батарей (DCNM-WLIION). Состояние зарядки каждой Комплект батарей отображается на отдельном светодиодном индикаторе. После полной зарядки аккумуляторные батареи можно оставлять в Зарядное устройство. Это не влияет на уровень заряда и срок службы аккумуляторных батарей. Зарядное устройство предназначено для установки на стену. Разъемы для проходного подключения к сети питания позволяют последовательно подключать к одной розетке максимальное количество зарядных устройств.

- В регионах с напряжением сети 100–127 В перем. тока, 50–60 Гц можно подключить последовательно до 2 зарядных устройств (потребляемый ток 10 А).
- В регионах с напряжением сети 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц можно подключить последовательно до 5 зарядных устройств (потребляемый ток 10 А).

#### Функции

##### Элементы управления и индикаторы

- Пять отдельных светодиодных индикаторов зарядки для каждой Комплект батарей.

#### Сертификации и согласования

ЕС	CE, WEEE
США	UL, FCC
Канада	CSA, ICES-003
Корея	KC
Австралия/Новая Зеландия	RCM
Япония	PSE
Китай	China RoHS
Саудовская Аравия	SASO

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DCNM-WCH05

### Технические характеристики

#### Электрические характеристики

Напряжение питания	100–240 В перем. тока, ±10 %, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	300 Вт

#### Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	340 x 195 x 82 мм
---------------------	-------------------

Масса (без аккумуляторных батарей)	1,8 кг
Цвет	Черный транспортный (RAL 9017)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 5 до +45 °С
Температура хранения и транспортировки	От -20 до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %, > 5 %

### Информация для заказа

**DCNM-WCH05 Зарядное устройство для 5 батарей**  
Зарядное устройство для зарядки до 5 комплектов батарей (DCNM-WLIION). Цвет черный транспортный (RAL 9017).

Номер заказа **DCNM-WCH05**

**Зарядное устройство DICENTIS для 5 батарей (JP)**  
Зарядное устройство (версия для Японии) для зарядки до 5 комплектов батарей (DCNM-WLIION). Цвет черный транспортный (RAL 9017).

Номер заказа **F.01U.311.906**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com