

# DCN-FVU, uppoasennettu äänestysyksikkö

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu (IF-palkinto)
- ▶ Parlamentaarinen äänestys, numeroäänestys ja luokitusäänestys
- ▶ Helppo asentaa
- ▶ Suora silmukkakytkentä DCN-verkkoon
- ▶ Helppo ratkaisu tiloissa, joissa tarvitaan vain äänestystoimintoja

Uppoasennettu äänestysyksikkö mahdollistaa osallistujien rekisteröinnin ja kuusi erilaista äänestystapaa: parlamentaarinen äänestys, yleisön vastaukset, monivalinta, mielipideäänestys, luokitukset sekä puolesta ja vastaan -äänestys.

Keltaiset merkkivalot kehottavat käyttäjiä rekisteröitymään läsnä oleviksi, aloittamaan äänestyksen ja vahvistamaan antamansa äänen. Sininen merkkivalo ilmaisee, että järjestelmä toimii normaalisti. Sininen merkkivalo vilkkuu, jos yksikössä on yhteysvika.

Äänestysyksikkö ja tulpat yhdessä muodostavat tyylikkään ratkaisun, joka soveltuu sekä nykyaikaisesti että perinteisesti sisustettuihin neuvotteluhuoneisiin. Suora DCN-verkkokaapeliliitännä on helppo ratkaisu tiloissa, joissa tarvitaan vain äänestystoimintoja

## Perustoiminnot

### Näppäimet ja merkkivalot

Edessä

- Viisi äänestyspainiketta, joiden keltaiset merkkivalot ilmaisevat, mitä käyttäjältä odotetaan seuraavaksi: läsnäolon vahvistus, äänestys, äänestysvalinnan vahvistus. Painikkeet ja merkkivalot toimivat seuraavasti:

- Kyllä (+), Ei (-) ja Tyhjä (x) (läsnäolon rekisteröinti, parlamentaarinen äänestys ja puolesta/vastaan-äänestys)
- Numerot 1–5 (monivalinta, mielipideäänestys ja luokitusäänestys)
- Luokitusäänestys: --, -, 0, +, ++ (yleisön vastaukset)
- Yksi yksikön aktiivisuutta ilmaiseva merkkivalo  
Jatkuvasti palava sininen merkkivalo ilmaisee, että järjestelmä toimii normaalisti. Sininen merkkivalo vilkkuu, jos yksikössä on yhteysvika.

Takaisin

- Yksi nollaus-/alustuspainike

### Liitännät

- 1 m:n DCN-kaapeli, jonka toisessa päässä maadoitettu kuusinastainen pyöreä urosliitin
- 1 m:n DCN-kaapeli, jonka toisessa päässä maadoitettu kuusinastainen pyöreä naarasliitin DCN-verkon silmukkakytkentää varten



### Huomautus

Käyttämättömän lähtökaapelin päähän on liitettävä LBB 4118/00 -pääteliitin.

**Tekniset tiedot****Mekaaniset tiedot**

Kiinnitys	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-liittimillä ja DCN-FEC-tulpilla mihin tahansa pintaan
Mitat (K x L x S)	40 x 100 x 79,42 mm
Paino	250 g
Väri	
DCN-FVU	Hopea (RAL 9022)
DCN-FVU-D	Tumma (grafiitinharmaa)

**Tilastiedot****DCN-FVU, uppoasennettu äänestysyksikkö**

Uppoasennettu DCN Next Generation -äänestysyksikkö, suora silmukkakytkentä DCN-verkkoon, hopea.

Tilausnumero **DCN-FVU**

**DCN-FVU-D, uppoasennettu äänestysyksikkö, tumma**

Uppoasennettu DCN Next Generation -äänestysyksikkö, suora silmukkakytkentä DCN-verkkoon, tumma.

Tilausnumero **DCN-FVU-D**

**Laitteiston lisävarusteet****LBB 4118/00 DCN, pääteliitin**

DCN Next Generation -päteliitin DCN-kaapelointiin, jonka toinen pää on avoin.

Tilausnumero **LBB4118/00**

**Edustaja:****Finland:**

Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi