

DCN-FVU Stemunit voor Inbouwmontage

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)
- ▶ Biedt de mogelijkheid tot parlementair stemmen, cijfers geven en scores toekennen
- ▶ Gemakkelijk te monteren
- ▶ Rechtstreekse doorlusverbinding met het DCN-netwerk
- ▶ Voordelige oplossing voor plaatsen waar alleen gestemd hoeft te worden.

Met deze stemunit kan de aanwezigheid van deelnemers worden geregistreerd en worden zes verschillende stemprocedures ondersteund: parlementair stemmen, reacties van publiek peilen, meerkeuzevragen beantwoorden, opinies peilen, scores toekennen en voor/tegen-stemmen.

Aan de gele LED-bevestigingsindicatoren kan de gebruiker zien wanneer hij moet aangeven dat hij aanwezig is of moet stemmen en of zijn stem is geregistreerd.

De blauwe indicator geeft aan dat het stempaneel actief is en normaal werkt. De blauwe LED-indicator knippert als een communicatiefout door de unit is gedetecteerd.

De combinatie van stemunit en eindkappen resulteert in een stijlvol ontwerp dat zowel in modern als klassiek ingerichte vergaderruimten past.

De rechtstreekse aansluiting op de DCN-netwerkkabel is een voordelige oplossing voor plaatsen waar alleen gestemd hoeft te worden.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

Voorkant

- Vijf stemknoppen met gele bevestigingsindicatoren die aangeven wanneer de gebruiker zijn aanwezigheid moet melden of moet stemmen en of zijn stem is geregistreerd. De knoppen en indicatoren werken als volgt:
 - Ja (+), nee (-) en stemonthouding (x) (gebruikt voor registratie van aanwezigheid, parlementair stemmen en voor/tegen)
 - Cijfers 1 t/m 5 (gebruikt voor meerkeuzevragen, opiniepeilingen en het geven van scores)
 - Scoreschaal: - -, -, 0, +, ++ (gebruikt voor reactie van publiek)
- Eén indicator die aangeeft dat de unit actief is. Als de blauwe LED-indicator continu brandt, geeft dit aan dat het systeem normaal werkt. De blauwe LED-indicator knippert wanneer er een communicatiefout door de unit is gedetecteerd.

Achterkant

- Eén knop voor deinitialisatie/initialisatie

Aansluitingen

- 1 m DCN-kabel met aan het uiteinde een gegoten zespelige ronde male connector
- 1 m DCN-kabel met aan het uiteinde een gegoten zespelige ronde female connector voor een doorlusverbinding met het DCN-netwerk

**Aanwijzing**

Een ongebruikte uitgangskabel moet worden afgesloten met een LBB 4118/00 Eindstekker.

Technische specificaties**Mechanische specificaties**

Montage	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met DCN-FCOUP koppelingen en DCN-FEC eindkappen, in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D)	40 x 100 x 79,42 mm
Gewicht	250 g
Kleur	
DCN-FVU	Zilver (RAL 9022)
DCN-FVU-D	Donker (grafietgrijs)

Bestelinformatie**DCN-FVU Stemunit voor Inbouwmontage**

DCN Next Generation stemeenheid voor inbouwmontage met rechtstreekse doorlusverbinding naar het DCN netwerk, zilver.

Opdrachtnummer **DCN-FVU**

DCN-FVU-D Stemunit voor Inbouwmontage, Donker

DCN Next Generation stemeenheid voor inbouwmontage met rechtstreekse doorlusverbinding naar het DCN netwerk, donker.

Opdrachtnummer **DCN-FVU-D**

Hardware-accessoires**LBB 4118/00 DCN Eindstekker**

DCN Next Generation eindstekker voor gebruik met DCN bekabeling met een open einde.

Opdrachtnummer **LBB4118/00**

Vertegenwoordigd door:**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be