

# Integrus Pocket Receiver LBB 4540

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Invented for life



Pocket receiver yang didesain secara ergonomis menggabungkan teknologi elektronik terkini - termasuk IC yang didesain khusus - untuk memastikan kinerja maksimum dan keawetan baterai. Pocket receiver bisa digunakan untuk distribusi bahasa maupun musik.

## Fungsi

- Sinyal audio otomatis didiamkan saat sinyal terlalu rendah, yang memastikan pengguna menerima hanya audio berkualitas tinggi
- Bisa digunakan dengan baterai sekali pakai (2x baterai alkalin AA, tidak disertakan) atau paket baterai isi ulang NiMH ramah lingkungan LBB 4550/10, (tidak disertakan)
- Tidak ada daya yang digunakan saat headphone terputus
- Klip untuk pemakaian yang mudah
- Mode pengukuran untuk pemeriksaan jangkauan radiator yang mudah
- Desain menarik dan bergaya
- Hingga 200 jam pengoperasian dengan baterai alkalin
- Hingga 75 jam pengoperasian dengan paket baterai
- Mengisi ulang dari kapasitas kosong hingga penuh dalam waktu 1 jam 45 menit

- ▶ IC yang didesain khusus untuk kinerja maksimum dan keawetan baterai
- ▶ Elektronika pengisian ulang terpadu di dalam chip, memastikan kinerja pengisian ulang optimum
- ▶ Tampilan LCD 2-digit dengan indikasi status baterai dan penerimaan
- ▶ Jumlah saluran yang tersedia selalu sama seperti jumlah saluran yang digunakan oleh sistem, meniadakan keharusan menggulir saluran yang tidak digunakan

## Kontrol dan indikator

- Tampilan LCD 2 digit dengan nomor saluran, indikasi status baterai dan penerimaan
- Tombol on/off
- Penyesuai slide kontrol volume
- Tombol pilihan saluran atas/bawah
- LED indikator pengisian ulang

## Interkoneksi

- Soket output jack stereo 3,5 mm (0,14 in) untuk headphone
- Kontak baterai untuk digunakan dengan baterai alkalin AA
- Konektor untuk digunakan dengan paket baterai LBB 4550/10
- Kontak pengisian ulang di sisi kiri penerima saku untuk kompatibilitas dengan unit isi ulang LBB 4560

## Spesifikasi Teknis

### Elektrik

Level iradiansi IR	4 mW/m <sup>2</sup> per pembawa
Sudut sensitivitas setengah	± 50°
Level output headphone pada 2,4 V	450 mVrms (ucapan pada volume maksimum, headphone 32 ohm)

Kisaran frekuensi output headphone	20 Hz s/d 20 kHz
Impedansi output headphone	32 ohm s/d 2 kohm
Rasio sinyal terhadap derau maksimal	80 dB(A)
Voltase pasokan	1,8 s/d 3,6 V, nominal 2.4 V
Konsumsi daya pada 2,4 V (tegangan baterai)	15 mA (ucapan pada volume maksimum, headphone 32 ohm)
Konsumsi daya (siaga)	< 1 mA

### Mekanis

Dimensi (T x L x P)	155 x 45 x 30 mm (6,1 x 1,8 x 1,2 in)
Bobot	
tidak termasuk baterai	75 g (0,16 lb)
termasuk baterai	125 g (0,27 lb)
Warna	Hitam arang dan silver

### informasi Pemesanan

#### Pocket receiver LBB 4540/04

Pocket receiver Integrus 4-saluran.  
Nomor Pesanan **LBB4540/04**

#### Penerima Saku LBB 4540/08

Pocket receiver Integrus 8-saluran.  
Nomor Pesanan **LBB4540/08**

#### Penerima Saku LBB 4540/32

Pocket receiver Integrus 32-saluran.  
Nomor Pesanan **LBB4540/32**

#### Aksesoris

##### LBB 4550/10 Integrus NiMH Battery Packs (10 pcs)

Paket baterai Integrus NiMH untuk pocket receiver (10 buah).  
Nomor Pesanan **LBB4550/10**

##### LBB 4550/00 NiMH Battery Pack

Paket baterai Integrus NiMH untuk pocket receiver.  
Nomor Pesanan **LBB4550/00**

##### LBB 4560/00 Charging Case

Kotak pengisi daya Integrus untuk pocket receiver, pemakaian portabel.  
Nomor Pesanan **LBB4560/00**

##### LBB 4560/50 Charging Cabinet

Lemari pengisi daya Integrus untuk pocket receivers, pemakaian menetap.  
Nomor Pesanan **LBB4650/50**

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
1846631435 | id, VB, 26. Mei 2014