

# LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Stasiun panggilan enam-zona yang modern, ditujukan untuk preamp sistem LBB 1925/10
- ▶ Mikrofon kondensor satu arah pada tangkai yang fleksibel
- ▶ Enam tombol pemilih zona, tombol all-call, dan tombol PTT momentary untuk panggilan
- ▶ Penguatan, filter ucapan, dan limiter dapat dipilih sehingga kejernihan semakin tinggi
- ▶ Level prioritas dan lonceng sebelum dan sesudah panggilan yang bisa dipilih

Stasiun Panggilan Enam-Zona Plena merupakan stasiun panggilan yang modern dan berkualitas tinggi, dilengkapi base berbahan logam yang stabil, tangkai mikrofon yang fleksibel, dan mikrofon kondensor satu-arah. Stasiun panggilan ini dapat melakukan panggilan ke zona terpilih (satu hingga enam dan all-call) dalam suatu sistem public address yang dibangun di sekitar preamp sistem LBB 1925/10. Selain pemakaian di permukaan meja, desainnya yang khusus memungkinkan pemasangan flush-mount yang rapi di desktop.

## Fungsi

Stasiun panggilan ini mengunggulkan penguatan dan filter ucapan yang bisa dipilih, serta sebuah limiter sehingga kejernihannya semakin tinggi. Stasiun panggilan ini dilengkapi output level line yang diseimbangkan, sehingga dapat diposisikan berjarak 100 m dari LBB 1925/10 menggunakan kabel ekstensi.

Sakelar DIP di bagian bawah stasiun panggilan digunakan untuk mengonfigurasi lonceng sebelum dan sesudah panggilan, termasuk level prioritas. LED pada stasiun panggilan menandakan zona terpilih, sementara LED dua-warna memberikan tanda status

aktif dari mikrofon dan sistem. Hijau menandakan mikrofon atau lonceng aktif (LED berkedip); kuning menandakan bahwa sistem telah dipakai oleh sumber yang prioritasnya lebih tinggi atau menandakan kegagalan operasi (LED berkedip).

## Kontrol dan indikator

- Tombol PTT
- LED status PTT
- Enam tombol pemilihan zona
- Enam LED pemilihan zona
- Tombol All-call
- LED status all-call
- Delapan sakelar DIP

## Interkoneksi

- Kabel dilengkapi konektor DIN

## Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2
Emisi	sesuai EN 55103-1

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

### Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station
1	Kabel 5 m yang pada ujungnya ditutup dengan konektor DIN 8-pin yang bisa dikunci
1	Soket DIN 8-pin loop-through untuk menambahkan stasiun panggilan tambahan LBB 1941/00 atau LBB 1946/00

### Spesifikasi Teknis

#### Kelistrikan

Catu Daya	
Rentang Tegangan	18 s/d 24 V (24 V mengambil dari LBB 1925/10)
Konsumsi arus	<30 mA
Kinerja	
Sensitivitas nominal	85 dB SPL (praatur penguatan 0 dB)
Level output nominal	700 mV
Level suara input maksimal	110 dB SPL
Prasetel penguatan:	+6 / 0 / -15 dB
Ambang limiter	2 V
Limiter rasio kompresi	1:20
Distorsi	<0,6% (input maksimal)
Level noise input (setara)	25 dB SPLA
Respons frekuensi	100 Hz s/d 16 kHz
Filter ucapan	-3dB @ 315 Hz, lolos tinggi, 6 dB/okt
Impedansi output	200 ohm
Pilihan	
Bunyi	18 macam kombinasi
Prioritas	2 macam prioritas

#### Mekanis

Dimensi base (P x L x T)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Bobot	Sekitar 1 kg (2,2 lb)
Warna	Hitam arang dan silver
Panjang tangkai berikut mikrofon	390 mm (15,35 in)
Panjang kabel	5 m (16,4 kaki)

### Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C s/d +55 °C (14 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

### Informasi Pemesanan

#### LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station

Stasiun panggilan enam-zona untuk melakukan panggilan ke zona terpilih (satu hingga enam dan all-call), desain base berbahan logam yang stabil, tangkai mikrofon fleksibel, mikrofon kondensator satu arah. Nomor Pesanan **LBB1946/00**

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
1888071435 | id, V5, 01. Jul 2015