

LBB 1957/00 Plena Voice Alarm Keypad

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Tujuh tombol pemilihan zona
- ▶ LED penanda pilihan zona
- ▶ Delapan keypad dapat dihubungkan bersama

Keypad Stasiun Panggilan LBB 1957/00 merupakan ekstensi bagi Stasiun Panggilan LBB 1956/00 Plena Voice Alarm System yang menambahkan tujuh tombol pemilih zona. Dilengkapi berbahan dasar logam yang stabil, sama dengan yang ada di stasiun panggilan. Selain pemakaian di permukaan meja, desainnya yang khusus memungkinkan pemasangan flush-mount yang rapi di desktop.

Fungsi

Masing-masing stasiun panggilan mendukung enam pilihan zona. Koneksi ke salah satu keypad ini akan menambahkan tujuh zona atau grup zona yang bisa dipilih. Delapan keypad dapat ditambahkan ke stasiun panggilan LBB 1956/00. LED pada keypad menandakan zona yang aktif.

Kontrol dan indikator

- Tujuh tombol pemilihan zona
- Tujuh LED pemilihan zona
- Delapan sakelar DIP

Interkoneksi

- Dua jack RJ45
- Input 24 VDC
- Konektor keypad

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2
Emisi	sesuai EN 55103-1

Wilayah Sertifikasi

Eropa	CE
-------	----

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Keypad Stasiun Panggilan LBB 1957/00

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Catu Daya	
Rentang tegangan	24 VDC dipasok oleh LBB 1956/00
Konsumsi arus	<15 mA

Mekanis

Dimensi base	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Bobot	Sekitar 1 kg
Pemasangan	Braket digandeng dengan LBB 1956/00 atau LBB 1957/00 lainnya
Warna	Hitam arang dan silver

Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C s/d +45 °C (14 °F s/d +113 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

informasi Pemesanan

LBB 1957/00 Plena Voice Alarm Keypad

Ekstensi bagi Stasiun Panggilan LBB 1956/00 Plena Voice Alarm System yang menambahkan tujuh tombol pemilih zona.

Nomor Pesanan **LBB1957/00**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1893701771 | id, V4, 01. Jul 2015