

Modulo tastiera della stazione di chiamata Praesideo

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ 8 ingressi di controllo programmabili collegati a 16 uscite
- ▶ 2 interfacce seriali alle stazioni di chiamata o ad altre tastiere
- ▶ È possibile collegare un numero massimo di 16 tastiere a una stazione di chiamata

Il modulo tastiera della stazione di chiamata viene utilizzato in combinazione con un modulo per stazione di chiamata remoto o di base per effettuare annunci manuali o preregistrati a ogni zona assegnata o per eseguire azioni predefinite. Funzionalmente equivalente alla tastiera della stazione di chiamata LBB 4432/00. Una delle applicazioni principali consiste è lo sviluppo dei pannelli per i vigili del fuoco. Tuttavia, poiché la tastiera della stazione di chiamata dispone di 8 connessioni in ingresso programmabili - ognuna con due connessioni in uscita associate - è adatta per altre applicazioni di controllo.

Funzioni di base

I tasti del modulo possono essere programmati per eseguire le seguenti azioni:

- Funzioni di controllo: richiamo della selezione, attivazione delle chiamate, annullamento della selezione, spegnimento BGM, controllo del volume BGM, riconoscimento degli errori e così via
- Selezione delle sorgenti: canale della musica di sottofondo, messaggi preregistrati, toni di attenzione e di allarme
- Selezione delle destinazioni: zone e gruppi di zone

Ogni tasto del modulo dispone di due uscite correlate ideate per l'azionamento di un LED a due colori, ma utilizzabili anche per altri scopi. Una volta utilizzato l'ingresso di controllo per un'azione specifica, le due uscite correlate verranno collegate a tale azione. È possibile assegnare agli ingressi delle macro di chiamata.

Il modulo dispone anche di interfacce per i collegamenti seriali a una stazione di chiamata o ad altre tastiere. La tastiera viene azionata dalla stazione di chiamata alla quale è collegata. I tasti possono essere programmati per diverse modalità operative, ad esempio per un funzionamento istantaneo o bistabile.

Interconnessioni

- Otto ingressi di controllo
- 16 uscite relè
- Due collegamenti per l'alimentazione e i dati seriali

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard IEC 60065 e alla normativa EN 60065
Immunità	Conforme allo standard EN 55103-2

Emissioni	Conforme agli standard EN 55103-1/ FCC-47 parte 15B
Emergenza	Conforme agli standard EN 60849, EN 54-16 e ISO7240-16
Settore navale	Conforme allo standard IEC 60945 (ad eccezione del test per la nebbia salina)

Regione	Certificazione	
Europa	CE	COC
	CE	COC
	CE	

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	Modulo tastiera della stazione di chiamata PRS-CSKPM
1	Cavo piatto
1	Set di connettori

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Consumo energetico	1,2 W (DC) esclusi gli indicatori
Ingressi di controllo	8
Corrente max.	0,5 mA
Tensione max	3,3 V (con resistenze di pull-up da 10 kOhm)
Uscite di controllo	8 x 2 uscite a collettore aperto
Corrente max.	100 mA
Tensione max	30 V

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	43 x 183 x 164 mm
Peso	0,8 Kg
Montaggio	Custodia in metallo impilabile

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -5 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità	Da 15% a 90%
Pressione atmosferica	Da 600 a 1100 hPa

Informazioni per l'ordinazione

Modulo tastiera della stazione di chiamata Praesideo
Modulo per estensione di una stazione di chiamata personalizzata con 8 pulsanti programmabili e indicatori di stato, è possibile collegare fino a 16 kit tastiera a una stazione di chiamata.
Numero ordine **PRS-CSKPM**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it