

PRS-CSNKP tastierino numerico

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Tastierino numerico per la selezione di zone e l'accesso utente
- ▶ Interfaccia dati seriali e alimentazione alla stazione di chiamata base
- ▶ Può essere combinato con le normali tastiere della stazione di chiamata
- ▶ LCD per indicazioni all'utente
- ▶ Design moderno ed elegante

Il tastierino numerico della stazione di chiamata viene usato in combinazione con una stazione di chiamata base o remota. La stazione di chiamata è dotata di microfono e tasto PTT, mentre il tastierino numerico può essere usato per l'accesso utente e la selezione di zone e gruppi di zone. Funziona con le tastiere della stazione di chiamata per azioni preconfigurate. Il display LCD incorporato fornisce indicazioni all'utente.

Funzioni di base

Il tastierino numerico per la stazione di chiamata dispone di 12 tasti numerici, che forniscono l'interfaccia per l'utente con i tasti *, # e 0...9, come una tastiera telefonica. Quando un singolo tastierino numerico è collegato direttamente ad una stazione di chiamata base o remota, è possibile collegare un massimo di altre 15 tastiere per il controllo delle funzioni. Viene meccanicamente fissato alla stazione di chiamata. Il tastierino numerico può essere configurato per effettuare le seguenti funzioni:

- Accesso utente alla stazione di chiamata tramite numero utente e PIN, configurabile per più utenti, con periodo di timeout e blocco manuale.
- Selezione di zone e gruppi di zone come destinazioni per chiamate; in una stringa è possibile immettere fino ad otto zone e/o gruppi di zone.

Il display LCD fornisce all'utente indicazioni sulle selezioni e sullo stato delle zone e dei gruppi di zone selezionati.

Il tastierino riceve l'alimentazione dalla stazione di chiamata collegata. Viene configurato tramite controller di rete Preasideo (interfaccia a browser Web).

Controlli ed indicatori

- 12 tasti numerici
- Display LCD 2 x 16 caratteri con retroilluminazione
- Regolazione luminosità display LCD
- Regolazione contrasto display LCD

Interconnessioni

- Collegamento cavo piatto alla stazione di chiamata
- Collegamento cavo piatto alla tastiera successiva

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard IEC 60065 ed alla normativa EN 60065
Immunità	Conforme agli standard EN 55103-2 ed EN 50130-4/EN 50121-4
Emissioni	Conforme agli standard EN 55103-1/ FCC-47 parte 15B

Emergenza	Conforme agli standard EN 60849, EN 54-16 ed ISO 7240-16
Settore navale	Conforme allo standard IEC 60945

Regione	Certificazione	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	PRS-CSNKP tastierino numerico
1	Cavo piatto
1	Staffa di accoppiamento

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Consumo energetico	1,8 W (DC)
--------------------	------------

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	70 mm x 95 mm x 200 mm
Peso	0,4 Kg
Montaggio	Fissaggio delle staffe ad una stazione di chiamata o ad un'altra tastiera
Colore	Antracite

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa	Da 15% a 90%
Pressione atmosferica	Da 600 a 1100 hPa

Informazioni per l'ordinazione

PRS-CSNKP tastierino numerico

Tastierino numerico della stazione di chiamata ed LCD per accesso utente controllato e selezione delle zone nei sistemi di grandi dimensioni, può essere combinato con tastierini numerici della stazione di chiamata.

Numero ordine **PRS-CSNKP**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it