

**BOSCH**

Invented for life

# DCN-FMICB フラッシュマウントマイクコントロールパネル



- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン (IF デザイン賞受賞)
- ▶ マイク **ON/OFF** ボタン
- ▶ 色が変わるステータスインジケータリング

マイクコントロールパネルは、いずれかの RJ11 コントロール入力を使用してデュアル参加者インターフェイス (DCN-DDI) に接続します。

## 機能

### コントロールおよびインジケータ

- 一つのマイクコントロールボタン
- マイクボタンの周りの 3 つのカラー照明リング。ボタン周囲の照明リングは以下の状態を示します。
  - 赤色に点灯 - マイクはアクティブです。
  - 赤色の点滅\* - 発言時間残り 1 分です。
  - 緑色に点灯 - このデレゲートはリクエストリストに登録されています。
  - 緑色に点滅 - このデレゲートはリクエストリストの先頭になったので、次に発言できます。
  - 黄色に点灯\* - このデレゲートはノートパソコンに接続されていて、オペレータが操作しなくてもマイクをコントロールできます。

\* PC コントロールソフトウェアとともに利用した場合にのみ可能

### 接続部

- 2 つの RJ11 コネクタ。一つはデュアルデレゲートインターフェイス (DCN-DDI) 接続用、もう一つはループスルー用です。

## 技術仕様

### 機構

マウント  
厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込んで固定するが、周囲に DCN-FCOUP カップリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込みます。

寸法 (HxWxD) 40 x 50 x 50 mm  
( 1.57 x 1.97 x 1.97 in )

重量 200 g ( 0.44 lb )

色 シルバー ( RAL 9022 )

## オーダー情報

DCN-FMICB フラッシュマウントマイク      DCN-FMICB  
コントロールパネル  
フラッシュマウント、シルバー

**Americas:**

Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
Fax: +31 40 2577 330  
emea.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Asia-Pacific:**

Bosch Security Systems Pte Ltd  
38C Jalan Pemimpin  
Singapore 577180  
Phone: +65 6319 3450  
Fax: +65 6319 3499  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**