



ACA-ATR13 – identyfikator RFID



Identyfikator zbliżeniowy tylko do odczytu ACA-ATR13 współpracuje z czytnikiem Wiegand IF typu W 3. Identyfikator zawiera wbudowaną antenę oraz zintegrowany obwód RFID umożliwiający wykonywanie nieskończonej liczby odczytów przez czytniki Wiegand typu W3.

Klasa ochrony identyfikatora to IP 68. Identyfikator ma wielkość breloka do kluczy, może być całkowicie zanurzony, gdyż układy elektroniczne są szczelnie obudowane.

Certyfikaty i świadectwa

ISO/IEC 10536

Dane techniczne

Typ	bezystykowa pasywna
Materiały	PVC / PET
Układ scalony	EM4102
Standard ISO	ISO/IEC 10536
Odległość odczytu	do 20 cm (zależnie od ustawienia anteny)
Częstotliwość pracy	125 kHz
Temperatura pracy	-20 ÷ +50°C

Temperatura przechowywania	-20 ÷ +50°C
----------------------------	-------------

Wilgotność względna	do 90% (bez kondensacji)
---------------------	--------------------------

Wykończenie powierzchni	z połyskiem / matowa
-------------------------	----------------------

Antena	cewka miedziana
--------	-----------------

Wymiary	54,5 x 35 x 7,3 mm
---------	--------------------

Masa	10,2 g
------	--------

Zamówienia - informacje

ACA-ATR13 – identyfikator RFID

Identyfikator zbliżeniowy tylko do odczytu, 125 kHz, do czytników Wiegand typu W 3.

ACA-ATR13

Sprzęt

ARD-AYK12 – czytnik zbliżeniowy RFID

Czytnik kart kontroli dostępu z wyjściem Wiegand do kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYK12

ARD-AYJ12 – czytnik zbliżeniowy RFID

Czytnik kart kontroli dostępu z wyjściem Wiegand dla kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYJ12

ARD-AYH12 – czytnik zbliżeniowy RFID

Czytnik kart kontroli dostępu z wyjściem Wiegand do kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYH12

Zamówienia - informacje

ARD-AYQ12 – czytnik zbliżeniowy RFID

Płaski metalowy wandaloodporny czytnik z 26-bitowym wyjściem formatu Wiegand do kart pracujących na częstotliwości 125 kHz.

ARD-AYQ12

ARD-AYCE65B – czytnik zbliżeniowy RFID

Płaski czytnik kart kontroli dostępu z piezoelektryczną klawiaturą i wyjściem Wiegand dla kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYCE65B

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by