



DCN-FMICB Flush Microphone Control Panel



- ▶ การออกแบบที่สวยงามทันสมัย (รางวัล IF)
- ▶ ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน
- ▶ ไฟสัญญาณวงกลมแสดงสถานะแบบสี

แผงควบคุมไมโครโฟนเชื่อมต่อกับช่องเสียบผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ (DCN-DDI) ผ่านอินพุตควบคุม RJ11 ตัวใดตัวหนึ่ง

ฟังก์ชัน

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ปุ่มควบคุมไมโครโฟนหนึ่งปุ่ม
- ไฟสัญญาณสามสีรอบปุ่มไมโครโฟนที่สามารถแสดงสถานะต่อไปนี้:
 - สีแดง - ไมโครโฟนเปิดอยู่
 - สีแดงกะพริบ* - เวลาพูดเหลืออีก 1 นาที
 - สีเขียว - ผู้ร่วมประชุมอยู่ในรายชื่อผู้ขอพูด
 - สีเขียวกะพริบ - ผู้ร่วมประชุมเป็นคนแรกในรายชื่อขอพูด และเป็นคนที่ได้พูดในที่ประชุม
 - สีเหลือง* - ผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของโน้ตบุ้ค และสามารถควบคุมไมโครโฟนได้โดยไม่ต้องการโต้ตอบกับผู้ปฏิบัติงาน

* ใช้ร่วมได้เฉพาะกับซอฟต์แวร์ควบคุม PC เท่านั้น

การเชื่อมต่อระหว่างกัน

- ช่องเสียบ RJ11 2 ช่อง: ช่องหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อกับช่องเสียบผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ (DCN-DDI) และอีกช่องหนึ่งสำหรับการต่อพ่วง

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	ชั้นส่วนแบบกดปิดสนิทในแผงโลหะที่มีความหนา 2 มม. หรือเมื่อใช้ร่วมกับตัวเชื่อมต่อ DCN-FCOUP และตัวครอบปิดปลาย DCN-FEC ในบริเวณโดยรอบ
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	40 x 50 x 50 มม. (1.57 x 1.97 x 1.97 นิ้ว)
น้ำหนัก	200 กรัม (0.44 ปอนด์)
สี	สีเงิน (RAL 9022)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN-FMICB Flush Microphone Control Panel

DCN-FMICB

แบบฝัง, สีเงิน

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Asia-Pacific:
Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
Singapore 577180
Phone: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by