

# 斑丽一体机呼叫站

cn.boschsecurity.com



- ▶ 造型时尚、品质卓越的 6 区呼叫站，适用于斑丽一体机系统
- ▶ 具有 LED 指示灯的 6 个区域选择键和一个“全体呼叫”键
- ▶ 瞬态即按即讲(PTT)键
- ▶ 可配置的增益、语音滤波器、限幅器和输出电平，用于提高语音清晰度
- ▶ 可配置提示音

斑丽一体机呼叫站是一个品质卓越的呼叫站，造型时尚典雅，配有坚固稳重的金属基座、转动灵活的话筒柄以及单指向性电容话筒。它具有 6 个区域键和一个单独的所有呼叫键，用于在斑丽一体机公共广播系统中轻松选择区域。具有重拨功能的大型“即按即讲”(PTT)键用来控制呼叫。呼叫站设计新颖，不仅支持桌面安装，同时还可以平整地嵌入台面中。最多可将 6 个呼叫站以环路布局方式连接到相同的一体机装置，具有可配置的优先级。

- PTT 状态 LED 指示灯
- 6 个区域选择键
- 6 个区域选择 LED 指示灯
- 全体呼叫键
- 隐藏的音量旋钮

#### 互连

- RJ45 系统连接器
- RJ45 环路连接器

#### 基本功能

呼叫站支持 6 个区域的选择，并配有可选增益控制、可选语音滤波器和限幅器，用于提高语言清晰度。呼叫站提供了平衡的线路电平输出，这意味着可使用 Cat-5 电缆将其安装在距离斑丽一体机装置最多 600 米远的位置。内置编程模式用于选择语音滤波器、话筒增益设置和呼叫站 ID。呼叫站底部的隐藏的旋钮用于设置输出电平衰减。呼叫站上的 LED 指示灯用于显示已选择的区域。另外一个 LED 指示灯可以直观地反映话筒和系统的激活状态：

- 绿色指示灯闪烁表示系统处于待机状态（发出提示音）
- 绿色表示话筒处于激活状态
- 琥珀色表示系统正被另一个具有较高优先级呼叫占用

#### 控件和指示灯

- 开机 LED 指示灯
- 即按即讲(PTT)键

#### 证书与认可

安全	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
环境	EN 50581
美国	UL 60065 FCC 部件 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

地区	认证
欧洲	CE

## 附件

数量	组件
1	一体机呼叫站
1 米	带 RJ45 插头的 Cat-5 电缆
1	终端器插头

## 技术规格

## 电气规格

电源	
电压	24 Vdc (由 PLN-6AIO240 提供的 24 Vdc)
电流消耗	<50 mA
性能	
额定声学灵敏度	85 dB SPL @ 1 kHz (增益预设 0 dB)
额定输出电平	1 V
输入音量 (最大)	110 dB SPL
增益预设	
限幅器阈值	1 V
压缩比限幅器	1:20
失真	<2% (最大输入)
输入信噪电平 (等效)	25 dBA SPL
频率响应	100 Hz 至 14 kHz +/-6 dB
语音滤波器	-3 dB (315 Hz) , 高通, 6 dB/oct
输出阻抗	200 欧姆
选择	
提示乐声	呼叫站上所选的 1、2 或 4 音调 提示音

## 机械规格

基座尺寸 (高 x 宽 x 深)	55 x 108 x 240 毫米 (1.57 x 3.97 x 9.25 英寸)
重量	约 0.5 千克 (1.1 磅)
安装	桌面安装
颜色	碳黑色和银白色
话筒杆长度 (包含话筒)	390 毫米 (15.35 英寸)
连接	2 x RJ45, Cat-5, 最大长度 600 米

## 环境规格

工作温度	-10°C 至 +45°C (14°F 至 +113°F)
存储温度	-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
相对湿度	<95% (无冷凝)

## 订购信息

斑丽一体机呼叫站  
用于 6 个区域的呼叫站, 带单指向性话筒和提示音。  
订购号 **PLN-6CS**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:

香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)