

D1218 电池 (12 V, 18 Ah)



- ▶ 12 VDC 密封铅酸电池
- ▶ 完全充电
- ▶ 无需保养
- ▶ 与兼容控制主机配合使用
- ▶ 用作附件模块的第二电源
- ▶ 超长寿命

12 V 密封铅酸电池。它用作备用和辅助电源，无需保养，使用寿命长，可靠性高。

此电池仅适用于已校准可使用铅酸电池的充电电路。它适合在交流电源发生故障期间为防火、安防和访问控制系统提供备用电源。D1218 必须安装在适合其尺寸的合适外壳中。并非所有控制主机外壳配置都适合于 D1218。D1218 有两个螺栓紧固端子，并随附用于连接电池引线或叉形连接器的硬件。

安装/配置

备用电源要求

有关如何计算系统的备用电池要求的信息，请参见相应的控制主机安装手册。连续和间歇总电流要求不得超过电池的安培-小时容量。

技术规格

容量：	12V, 18 Ah
兼容的控制主机：	与博世安保有限公司提供的所有控制主机兼容，但可能需要使用单独的外壳。
尺寸：	18 厘米 x 8 厘米 (7 英寸 x 3 英寸)
高度(含端子)：	18 厘米(7 英寸)
重量：	6 千克(14 磅)

订购信息

D1218 电池 (12 V, 18 Ah) **D1218**
12V 密封铅酸电池，作为备用和辅助电源，带两个螺栓紧固端子。随附用于连接电池引线或叉形连接器的硬件。

证书与认可

地区	认证
美国	UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464) CSFM 7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119
UL 标准	UL294, 门禁系统装置 UL1076, 专利防盗报警装置和系统
cUL 标准 认证	信号设备, 其它组件, 通过加拿大认证 CSFM

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by