

FAA-420-RI-DIN távjelző

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Éltre tervezve



- ▶ 360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is
- ▶ Egyszerű, csatlakoztatásos üzembe helyezés
- ▶ Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően
- ▶ Hosszú élettartam és robusztus ház
- ▶ Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű felszerelni. A DIN típusú kivitel átlátszó piros fényű riasztókijelzővel rendelkezik. A távjelző kialakítása megfelel a DIN 14623 követelményeinek. A készülék három üzemmódot támogat:

- 1. mód: a jelző folyamatos piros fényrel világít (ld. az áramerősség-korlátozással kapcsolatos megjegyzést).
- 2. mód: a jelző folyamatos piros fényrel világít, és belső áramerősség-korlátozást végez.
- 3. mód: a jelző folyamatos piros fényrel világít.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
Németország	VdS G 215079 FAA-420-RI-DIN
Európa	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható. A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
- Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza nem haladhatja meg az 500 métert.
- Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz (például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
- LSN-érzékelők esetén 1-es vagy 3-as módban kell üzemeltetni a készüléket.
- Nem LSN-kompatibilis érzékelők esetén az 1-es módban külsőleg 30 mA-re kell korlátozni az áramerősséget.

Műszaki specifikációk

Üzemi feszültség	
• 2. mód	8.5 - 33 VDC
• 3. mód	11 - 33 VDC
A másodkijelző áramfelvétele	

• 1. mód	3 mA
• 2. mód	11–14 mA
• 3. mód	3 mA
Megengedett vezeték méret	0,6 mm - 1,0 mm
Méret	85 x 85 x 35 mm
Tömeg	65 g
Üzemi hőmérséklet	0 °C – +65 °C
Megengedett relatív páratartalom	< 95% (nem lecsapódó)
Védettség az IEC 60529 szabvány szerint	IP 40

Rendelési információ

FAA-420-RI-DIN távjelző

Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy álpadlóba van szerelve. Ez a termékverzió megfelel a DIN 14623 előírásainak. Rendelésszám **FAA-420-RI-DIN**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu