

# Indicator la distanță FAA-420-RI-ROW

www.boschsecurity.ro



**BOSCH**

Tehnică pentru o viață



- ▶ Vizualizare 360°, atât la montarea pe perete, cât și pe tavan
- ▶ Cablare simplă, mulțumită consolei de prindere a cablurilor și orificiilor de scoatere în toate direcțiile
- ▶ Durată de viață lungă și carcasă cu construcție solidă
- ▶ LED eficient

Indicatorul la distanță este utilizat atunci când detectorul automat este montat într-un loc ascuns sau care nu este vizibil, precum camere închise, tavane false sau pereți. Se recomandă montarea indicatorului la distanță pe coridoarele sau căile de acces ale secțiunilor de clădire sau ale camerelor corespunzătoare.

- În perifericul LSN, suma lungimilor tuturor cablurilor dintre dispozitivele LSN și indicatorii la distanță, precum și dintre modulele de interfață LSN și dispozitivele convenționale, nu trebuie să depășească 500 m.
- Dacă utilizați cabluri neecranate, lungimea cablului dintre dispozitivul LSN (de ex. detector) și indicatorul la distanță este restricționată la maximum 3 m.
- Curentul trebuie să fie limitat extern la 30 mA.

## Certificări și autorizări

Regiune	Certificare
Europa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

## Note privind instalarea/configurarea

- Nu se pot conecta mai multe detectoare la un indicator la distanță. În orice caz, este posibilă controlarea mai multor detectoare de pe magistrala LSN prin intermediul configurării panoului cu Software-ul pentru programare la distanță (RPS).

## Specificații tehnice

Consum de curent (min.)	3 mA
Calibru admisibil pentru cablu	0,45 mm – 1,4 mm
Dimensiuni	85 x 85 x 29 mm
Greutate	45 g
Temperatură de funcționare	-20 °C până la +65 °C
Umiditate relativă permisă	< 95% (fără condens)
Clasă de protecție cf. IEC 60529	IP 40

### Informații pentru comandă

#### **Indicator la distanță FAA-420-RI-ROW**

Pentru aplicații în care detectorul automat nu este vizibil sau a fost montat în tavan fals/podea falsă.

Număr de comandă **FAA-420-RI-ROW**

---

**Reprezentate de:**

© Bosch Security Systems 2016 | Sub rezerva modificărilor fără preaviz  
15558139787 | ro, V4, 16. Feb 2016