


FNS-420-R Sesli uyarı cihazı tabanı için flaşör



- ▶ Hızlı montaj
- ▶ Ek kablo veya güç kaynağı gerektirmez
- ▶ LED teknolojisi sayesinde düşük tüketim
- ▶ 1 Hz'lik senkronize yanıp sönme hızı

Sisteme genel bakış



İşlevler

LSN Flaşör FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS Taban Sirenleri veya MSS 400 / MSS 401 LSN Dedektör Tabanı Sirenleri ile birlikte kullanılarak görsel ve sesli bir sinyal kombinasyonu sağlayabilir. MS 400 Dedektör Tabanına monte edilen FNS-420-R, sesli sinyal olmadan bir flaşör olarak kullanılabilir. Her iki uygulama da kolayca mevcut bir LSN hattına entegre edilebilir.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420-R
Almanya	VdS	G 207145 FNS-420-R
Fas	CMIM	FNS-420-R
Makao Özel İdari Bölgesi Hükümeti	CB	0783/DT/SEL/2011

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Ukrayna	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Kurulum/yapılandırma notları

- Cihaz EN 54-23 için onay almamıştır. AB içindeki yangın alarmlarında kullanım için uygun değildir.
- Cihaz, özel olarak FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellerine bağlanabilir.
- Cihaz, MSS serisi bağımsız ve ya konvansiyonel sirenlerle kullanılamaz.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	FNS-420-R LSN Flaşör, Kırmızı

Teknik özellikler

Elektriksel

Çalışma gerilimi	28 V DC (15 - 33 V DC)
Akım tüketimi	0,5 - 6,55 mA
Işık yoğunluğu	> 2 cd

Mekanik

Boyutlar (Y x G)	40 x 99,5 mm
------------------	--------------

Ağırlık	67 g
Malzeme	PC, ABS (UL94 V-2)

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
EN 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 42

Sipariş bilgileri

FNS-420-R Sesli uyarı cihazı tabanı için flaşör
analog adreslenebilir flaşör, kırmızı
Sipariş numarası **FNS-420-R**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com