

FPP-3000 Tápegység



- ▶ VdS-tanúsítvány
- ▶ Megfelel az EN 54-4 előírásainak
- ▶ 5,0 A tápegység
- ▶ 2 x 40 Ah akkumulátorok
- ▶ 7 AUX kimenet külön biztosítékkal

Az FPP-3000 külső tápegység megfelel a következőknek:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Szabályozási információk

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Európa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Lengyelország	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Európa	CPD	FPP-3000
Németország	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Ne használjon RS232/RS485-csatolót!

Alkatrészek

Mennyiség	Összetevő
1	Tápegység*
1	Kiegészítő csomag*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Bemeneti feszültség (VAC)	230 VAC (+10%/-15%)
Bemeneti feszültség frekvenciája (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Kimeneti feszültség (VDC)	1 AUX kimenet: 20,8–28,3 VDC és 6 AUX kimenet: 20,5–28,3 VDC
Névleges feszültség (VDC)	27.10 VDC
Tápegység hatékonysága (%)	81%
Feszültségkimenetek	1 AUX kimenet: 5,0 A és 6 AUX kimenet: 0,5 A

Környezeti

Üzemi hőmérséklet (°C)	-5 °C – 55 °C
Üzemi relatív páratartalom, nem lecsapódó (%)	20% – 95%
IP-besorolás	IP44

Mechanikai jellemzők

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Tömeg (kg)	11 kg
Rögzítés típusa	Falra szerelt

Szín	Krémfehér (RAL 7035)
------	----------------------

EN 54-4 további információk

I min	0 A
I max a	3.0 A
I max b	5.0 A
Biztosíték besorolása (gyors)	1 AUX kimenet: 10,0 A és 6 AUX kimenet: 0,5 A
Akkumulátor kapacitása	40 Ah
Akkumulátor maximális ellenállása (hibaküszöb)	250 mΩ

Rendelési információk**FPP-3000 Tápegység**

Külső tápegység

Rendelési szám **FPP-3000** | **F.01U.398.453****Bemutatta:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com