

FPP-3000 Güç kaynağı



- ▶ VdS onaylı
- ▶ EN 54-4 uyumlu
- ▶ 5,0 A güç kaynağı
- ▶ 2 x 40 Ah batarya
- ▶ Ayrı sigortaya sahip 7 AUX çıkışı

FPP-3000 harici güç kaynağı aşağıdakilerle uyumludur:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Polonya	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Avrupa	CPD	FPP-3000
Almanya	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Kurulum/yapılandırma notları

RS232/RS485 arayüzü kullanılmamalıdır.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Güç kaynağı*
1	Yardımcı paket*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VAC)	230 VAC (+%10/-%15)
Giriş gerilimi frekansı (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Çıkış gerilimi (VDC)	1 AUX çıkışı: 20,8 - 28,3 VDC ve 6 AUX çıkışı: 20,5 - 28,3 VDC
Nominal gerilim (VDC)	27.10 VDC
Güç kaynağının verimliliği (%)	81%
Gerilim çıkışları	1 AUX çıkışı: 5,0 A ve 6 AUX çıkışı: 0,5 A

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-5 °C – 55 °C
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	20% – 95%
IP sınıfı	IP44

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Ağırlık (kg)	11 kg
Montaj tipi	Duvara monte

Renkli	Krem beyaz (RAL 7035)
--------	-----------------------

EN 54-4 ek bilgileri

I dak	0 A
I maks. a	3.0 A
I maks. b	5.0 A
Sigorta değeri (hızlı)	1 AUX çıkışı: 10,0 A ve 6 AUX çıkışı: 0,5 A
Akü kapasitesi	40 Ah
Maks. batarya direnci (hata eşiği)	250 mΩ

Sipariş bilgileri**FPP-3000 Güç kaynağı**

Harici güç kaynağı

Sipariş numarası **FPP-3000 | F.01U.398.453****Temsilci:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com