

# 120FG005 FURYO II sirène

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Sirène compacte auto-alimentée à usage intérieur
- ▶ Autoprotection à l'ouverture et l'arrachement du boîtier

FURYO II est une sirène auto-alimentée à usage intérieur d'une puissance de 100 dB.

## Fonctions de base

Cette sirène est temporisée lors de l'ouverture du capot et lors du retrait de la base du mur. La sirène a la possibilité d'avoir une alimentation intégrée pour sauvegarde, qui utilise une batterie 9 Vcc ou une batterie rechargeable, afin de maintenir un service constant en cas de défaillance de l'alimentation principale.

## Certifications et accréditations

Région	Certification	
Europe	CE	EMC, RoHS [120FG005, FURYO II]
	CE	[120FG005]
Belgique	INCERT	B-509-0047/c [FURYO II]

## Schémas/Remarques

- L'alimentation de la sirène doit être protégée par un fusible de 500 mA minimum.

- Pour une distance, centrale / sirène supérieure à 50 m, utiliser un câble 4 paires de 6/10 ème et doubler les paires pour l'alimentation de la sirène.
- Dans le cas de l'auto-alimentation par pile alcaline, retirer le cavalier repéré «STR1».
- Effectuer un essais en alarme avec pile ou accumulateur

## Composants inclus

Quantité	Composant
1	Sirène
1	Manuel d'installation

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement minimum en Vcc	11
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	15
Consommation de courant minimale en mA	0.17

Courant nominal en mA à 13,8 Vcc	130
Alimentation de sauvegarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie rechargeable 8,4 Vcc / 120 mAh</li> <li>Pile alcaline 9 V 550 mAh</li> </ul>
Puissance de sortie minimale en DB à 1 m	100
Tension de contrôle en Vcc	12

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	17,7 x 9,8 x 4,7
Poids en g	300
Matière du boîtier	Plastique ABS
Couleur	Blanc cassé

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement minimum en °C	0
Température de fonctionnement maximum en °C	55
Utilisation	Intérieur

### Informations de commande

#### 120FG005 FURYO II sirène

est une sirène auto-alimentée à usage intérieur

Numéro de commande **120FG005**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com